

Trident[®] HD

Specimen Radiography System



Brugervejledning

MAN-06576-1902 Revision 001

HOLOGIC[®]

Trident® HD

Røntgenfotograferingssystem til prøver

Brugervejledning

For softwareversion 1.0

Komponentnummer MAN-06576-1902

Revision 001

Maj 2021

HOLOGIC®

Produktsupport

USA: +1.877.371.4372

Europa: +32 2 711 4690

Asien: +852 37487700

Australien: +1 800 264 073

Alle andre: +1 781 999 7750

E-mail: BreastHealth.Support@hologic.com

© 2021 Hologic, Inc. Trykt i USA. Denne vejledning blev oprindeligt skrevet på engelsk.

Hologic, Faxitron, Trident, og tilknyttede logoer er varemærker og/eller registrerede varemærker, som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker, registrerede varemærker og produktnavne tilhører deres respektive ejere.

Dette produkt kan være beskyttet af et eller flere amerikanske (USA) eller udenlandske patenter som identificeret på www.Hologic.com/patent-information.

Indholdsfortegnelse

Liste over figurer ix

Liste over tabeller xi

1: Indledning 1

1.1	Tilsiget anvendelse	1
1.2	Systemfunktioner	1
1.3	Brugeprofiler	2
1.4	Krav til kvalitetskontrol	2
1.5	Hvor kan installationsvejledningen findes	2
1.6	Hvor findes tekniske oplysninger og beskrivelser	2
1.7	Garantierklæring	3
1.8	Teknisk support	3
1.9	Produktklager	3
1.10	Hologics meddelelse om cybersikkerhed	3
1.11	Symboler	4
1.12	Beskrivelser af advarsler, påbud og bemærkninger	5

2: Generelle oplysninger 7

2.1	Systemoversigt	7
2.2	Sikkerhedsoplysninger	8
2.3	Advarsler og forholdsregler	8
2.4	Tvangskoblinger	13
2.5	Overholdelse	13
2.5.1	Overensstemmelseskrav	13
2.5.2	Overensstemmelseserklæringer	14
2.6	Mærkatplaceringer	15

3: Komponenter, kontroller og indikatorelementer 17

3.1	Systemkomponenter	17
3.1.1	Komponenter til billedbehandlingskabinet	18
3.2	Systemtilslutninger	20
3.3	Lås/lås op for hjul	20
3.4	Sådan flytter du konsollen	21
3.5	Sådan tænder du systemet og logger ind	21
3.5.1	Oplysninger om Windows 10	23
3.6	Sådan logger du ud	24
3.7	Sådan slukkes systemet	24
3.7.1	Sådan afbrydes al strøm til systemet	24

4: Brugergrænseflade 25

4.1	Om proceslinjen	25
-----	-----------------------	----

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Indholdsfortegnelse

4.2	Skærmens Vælg patient	27
4.2.1	Åbn en patient.....	28
4.2.2	Tilføj en ny patient.....	29
4.2.3	Rediger patientoplysningerne.....	30
4.2.4	Opdel patientjournalerne	31
4.2.5	Slet en patient	34
4.2.6	Filtre til patienter	34
4.2.7	Sådan opdateres arbejdslisten.....	36
4.2.8	Sådan søges i arbejdslisten	36
4.2.9	Administrator.....	36
4.2.10	Luk patientlisten	36
4.3	Skærbilledet Procedure.....	37
4.3.1	Tilføj en procedure.....	38
4.3.2	Enkel og avanceret knap.....	39
4.3.3	Indlæs	40
4.3.4	Luk en patient	40
4.3.5	Sådan vælges en outputgruppe	40
4.4	Sådan får du adgang til funktioner til billedgennemgang	40
4.5	Sådan bruges outputgrupperne	40
4.5.1	Tilføj eller rediger en outputgruppe	40
4.6	Sådan bruges on-demand-output	41
4.6.1	Sådan arkiverer du	41
4.6.2	Sådan eksporteres	41
4.6.3	Udskriv.....	42
5:	Billederne	45
5.1	Billedvisningsskærm	45
5.2	Sådan indstilles eksponeringsteknikkerne	46
5.3	Sådan optages et billede	47
5.4	Sådan gennemgås billederne	49
5.4.1	Værktøjer til billedgennemgang	50
5.5	Send billederne til outputenhederne	53
6:	Eksempler på kliniske sekvenser	55
6.1	Eksempel på arbejdsgang for billedbehandling	55
6.2	Eksempel på en rækkefølge af operationer	56
7:	Kvalitetskontrol	65
7.1	Nødvendige kvalitetskontrolprocedurer	65
7.2	Sådan får du adgang til kvalitetskontrolopgaverne	65
7.2.1	Kalibrering af forstærkning	66
8:	Vedligeholdelse, rengøring og desinficering	67
8.1	Generelle oplysninger	67
8.1.1	Til generel rengøring	67

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Indholdsfortegnelse

8.1.2	Til desinficering	67
8.1.3	Sådan forhindres mulig personskade eller beskadigelse af udstyr	68
8.2	Komponentspecifik pleje	68
8.2.1	Sådan rengøres billedvisningsskærmen.....	68
8.2.2	Strømkabel.....	69
8.3	Vedligeholdelse.....	69
8.3.1	Planer for forebyggende vedligeholdelse	69
8.3.2	Om pladsrydning	70
9:	Grænseflade til systemadministration	71
9.1	Administratorskærm	71
9.2	Skærmen Om	73
9.3	Skift indstillingen for brugersprog	74
9.4	Indstil faner med flere procedurelinjer	74
9.5	Systemværktøjer.....	75
9.5.1	Systemværktøjer til ledende radiograf	75
9.6	Arkivværktøj	77
9.7	Sådan ændrer du standardtiden for låsning	80
Tillæg A:	Systemspecifikationer	81
A.1	Produktmålinger	81
A.2	Drifts- og opbevaringsmiljø.....	81
A.2.1	Almindelige betingelser for drift	81
A.2.2	Generelle betingelser for transport og opbevaring	82
A.3	Tekniske oplysninger om konsollen.....	82
A.3.1	Generelle oplysninger	82
A.3.2	Netværksmiljø.....	82
A.4	Elektrisk indgang	83
A.5	Teknisk information om røntgenrør.....	83
A.5.1	Røntgengenerator	83
A.6	Tekniske oplysninger om billedbehandlingssystemet.....	84
A.6.1	Billedmodtager.....	84
Tillæg B:	System- og alarmmeddelelser	85
B.1	Fejlretning og fejlfinding.....	85
B.2	Typer af meddelelser og advarselsmeddelelser	85
B.2.1	Fejlniveauer	85
B.2.2	Systemmeddelelser.....	86
B.3	Fejlfinding	86
Ordliste		87
Indeks		89

Liste over figurer

Figur 1: Trident HD-system	7
Figur 2: Mærkatplaceringer	15
Figur 3: Systemkomponenter	17
Figur 4: Positioner for prøvebakke	18
Figur 5: Markeringer på prøvebakken	19
Figur 6: Strøm- og netværkstilslutninger	20
Figur 7: Systemafbryder	21
Figur 8: Computerafbryder	22
Figur 9: Login-skærm	22
Figur 10: Startskærm	23
Figur 11: Opgavebjælken	25
Figur 12: Skærmen Vælg patient	27
Figur 13: Skærmen Tilføj patient	29
Figur 14: Rediger skærmbilledet patientoplysninger	30
Figur 15: Skærmbilledet Opdel patientjournaler	31
Figur 16: Vælg den korrekte procedure til opdeling af patientjournaler	32
Figur 17: Vælg den korrekte Patient til opdeling af patientjournaler	33
Figur 18: Fanen Filter i skærmen Patientfilter	34
Figur 19: Skærmbilledet Procedure	37
Figur 20: Dialogboksen Tilføj procedure	38
Figur 21: Fanen Værktøjer, Enkel	39
Figur 22: Fanen Værktøjer, Avanceret	39
Figur 23: Skærmen Udskriv	42
Figur 24: Billedvisningsskærm	45
Figur 25: Billedbehandling aktiveret	47
Figur 26: Røntgenknap	47
Figur 27: Røntgenknappen, mens eksponeringen er i gang	48
Figur 28: Fanen Værktøjer i skærmbilledet Procedure	49
Figur 29: Værktøjer til billedgennemgang	50
Figur 30: Fanen Kommentarer	51
Figur 31: Fanen Tidlige	52
Figur 32: Visningstilstande	52
Figur 33: Administratorskærm	71
Figur 34: System-fanen på skærmen Om	73
Figur 35: Knappen Systemværktøjer	75
Figur 36: Skærmen Systemværktøjer	75
Figur 37: Knappen Arkiv	77
Figur 38: Skærmen On-demand-arkiv for flere patienter	77
Figur 39: Skærmen Eksportér	79
Figur 40: Konsollens mål	81

Liste over tabeller

Tabel 1: Systemmærkater.....	16
Tabel 2: Afsnit i proceslinjen	25
Tabel 3: Indstillinger for filterfane (kræver adgangsrettigheder)	35
Tabel 4: Skærbilledet Procedure.....	37
Tabel 5: Nødvendige procedurer.....	65
Tabel 6: Forebyggende vedligeholdelse, der skal udføres af brugeren.....	69
Tabel 7: Service, forebyggende vedligeholdelse.....	70
Tabel 8: Administratorkærmfunktioner.....	72
Tabel 9: Ledende radiograf – funktioner i Systemværktøjer	76

Kapitel 1 Indledning

Læs alle disse oplysninger grundigt, før du betjener systemet. Følg alle advarsler og forholdsregler som angivet i denne vejledning. Sørg for, at denne vejledning er tilgængelig under procedurer. Læger skal informere patienterne om alle potentielle risici og bivirkninger, der er beskrevet i denne vejledning, ved brug af systemet.

Bemærk

Hologic konfigurerer nogle systemer til at opfylde specifikke krav. Konfigurationen af denne maskinen indeholder muligvis ikke alle indstillinger og tilbehør, som er beskrevet i denne vejledning.

1.1 Tilsigtet anvendelse

R_X Only I henhold til amerikansk lovgivning må dette udstyr kun bruges af en læge eller på lægeordination.

Trident® radiografisystemet til prøver er et røntgensystem, der anvendes til at levere digitale røntgenbilleder af kirurgiske og kernebiopsiprøver fra forskellige anatomiske områder for at muliggøre hurtig verifikation af, at det korrekte væv er blevet skåret ud under biopsiproceduren.

Hvis verificeringen foretages direkte i samme rum eller i nærheden, kan arbejdsgangen gennemføres hurtigere, hvilket begrænser den tid, patienten skal undersøges.

1.2 Systemfunktioner

Trident-systemet optager og viser radiografiske billeder af kirurgiske prøver og kerneprøver fra forskellige anatomiske områder. Systemet er i stand til at overføre billederne til eksterne enheder. De billeder, der optages med dette system, er beregnet til at bekraefte fjernelse af en formodet læsion eller patologi; systemet er ikke beregnet til diagnostiske formål.

Radiografisystemer til prøver anvendes på afdelinger for diagnostisk billeddannelse, patologiafdelinger eller i kirurgiske afdelinger. Radiologiteknologer, kirurgisk personale, kirurger, radiologer og patologer kan bruge radiografiudstyr til prøveoptagelser.

Hologic anbefaler, at brugerne undervises i grundlæggende sikkerhed i forbindelse med ioniserende stråling, før de bruger systemet.

1.3 Brugerprofiler

- En primær systembruger (f.eks. en sygeplejerske på en operationsstue) kan udføre grundlæggende systemfunktioner, undtagen dem, der kræver administratorrettigheder. Den primære systembruger omtales i dette dokument som brugeren.
- Systemadministratorer kan udføre alle systemfunktioner, tilføje og slette brugerkonti og slette patienter. Systemadministratoren omtales i dette dokument som administratoren.
- Servicepersonale har fuld adgang til alle systemfunktioner.

1.4 Krav til kvalitetskontrol

Udfør alle kvalitetskontroltests inden for den korrekte tidsramme.

1.5 Hvor kan installationsvejledningen findes

Installationsvejledningen er en del af *servicemanualen*.

1.6 Hvor findes tekniske oplysninger og beskrivelser

Tekniske beskrivelser og oplysninger er tilgængelige i *servicemanualen*.

1.7 Garantierklæring

Med mindre andet er udtrykkeligt angivet i aftalen: i) udstyr, der er produceret af Hologic, er garanteret over for den oprindelige kunde at kunne fungere korrekt i fuld overensstemmelse med de angivne produktspecifikationer i et (1) år begyndende ved forsendelsesdatoen eller, hvis installation er påkrævet, fra installationsdatoen ("Garantiperioden"); ii) røntgenrør til digital billedfremkaldelse af mammografier har en garanti på fireogtyve (24) måneder, hvor røntgenrørenes funktion er fuldt garanteret i de første tolv (12) måneder, og i de følgende 13-24 måneder er de garanteret på et lineært, forholdsmaessigt baseret grundlag; iii) reservedele og genproducerede genstande er garanteret i resten af garantiperioden eller halvfems (90) dage fra forsendelsen, i den af perioderne, der er længst; iv) forbrugsmaterialer er garanteret, således at de stemmer overens med de udgivne specifikationer med en slutdato, der falder på samme dato som den angivne udløbsdato, der er angivet på de respektive pakker; v) autoriseret software er garanteret at virke i overensstemmelse med de udgivne specifikationer; vi) det er garanteret, at serviceydelser udføres på professionel vis; vii) udstyr, der ikke er produceret af Hologic, er garanteret af den respektive producent, og disse garantier bør omfatte Hologics kunder, i det omfang producenten af ikke-Hologic-produceret udstyr tillader det. Hologic stiller ingen garanti for, at brug af produkterne vil være uforstyrret eller fejlfri, eller at produkterne vil virke med tredjepartsprodukter, der ikke er autoriseret af Hologic. Disse garantier gælder ikke elementer, der: (a) repareres, flyttes eller ændres af andre end Hologic-autoriseret servicepersonale; (b) udsættes for fysisk (herunder termisk og elektrisk) fejlagtig anvendelse, belastning eller misbrug; (c) opbevares, vedligeholdes eller betjenes på en måde, der ikke stemmer overens med Hologics specifikationer eller instruktioner, herunder kundens afvisning af at tillade anbefalede softwareopgraderinger fra Hologic; eller (d) anvises som leveret underlagt en garanti, der ikke kommer fra Hologic, eller på basis som forudgivelse eller "som det er".

1.8 Teknisk support

Se siden om ophavsret i denne vejledning for kontaktoplysninger til produktsupport.

1.9 Produktklager

Indberet eventuelle klager eller problemer i forbindelse med dette produkts kvalitet, pålidelighed, sikkerhed eller ydeevne til Hologic. Hvis udstyret har forårsaget eller forværret patientskader, skal hændelsen straks indberettes til Hologic.

1.10 Hologics meddelelse om cybersikkerhed

Hologic tester løbende computeren og netværkssikkerheden for at undersøge mulige sikkerhedsproblemer. Når det er nødvendigt, leverer Hologic opdateringerne til produktet.

Se Hologics websted på www.Hologic.com for dokumenter med oplysninger om bedste praksis med hensyn til cybersikkerhed.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 1: Indledning

1.11 Symoler

I dette afsnit beskrives symbolerne i dette system.

Symbol	Beskrivelse
	"ON" (TIL) for en del af udstyret
	Potentialeudligningsklemme
	Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Send materiale, der er taget ud af brug, til Hologic, eller kontakt din servicerepræsentant.
	Fabrikant
	Fabrikationsdato
	Forsiktig – Stråling
	Advarsel elektricitet
	Forsiktig
	Følg brugervejledningen
	Dette system overfører radiofrekvensenergi (RF) (ikke-ioniserende stråling)
	Katalognummer
	Serienummer

1.12 Beskrivelser af advarsler, påbud og bemærkninger

Beskrivelser af advarsler, påbud og bemærkninger anvendt i denne vejledning.



ADVARSEL!

Procedurer, som skal følges nøje for at forhindre potentiel farlig eller livstruende skade.



Advarsel:

Procedurer, som skal følges nøje for at forhindre skader.



OBS!:

Procedurer, som skal følges for at forhindre skade på udstyr, tab af data, beskadigelse af filer i softwareapplikationer.



Bemærk

Bemærkninger indeholder yderligere oplysninger.

Kapitel 2 Generelle oplysninger

2.1 Systemoversigt



Figur 1: Trident HD-system

Figurforklaring

1. Billedvisningsskærm
2. Kontrolskærm
3. Kabinet til billedbehandling

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 2: Generelle oplysninger

2.2 Sikkerhedsoplysninger

Læs og forstå denne vejledning, før du bruger systemet. Hold vejledningen tilgængelig under drift af enheden.

Følg altid alle instruktionerne i denne vejledning. Hologic påtager sig intet ansvar for personskade eller skader, der opstår som følge af forkert brug af systemet. Kontakt din Hologic-repræsentant for træningsmuligheder.

Systemet har sikkerhedstvangskobling, men brugeren skal forstå, hvordan systemet betjenes sikkert, og være opmærksom på sundhedsrisikoen ved røntgenstråling.

2.3 Aduarsler og forholdsregler



ADVARSEL!

Kun uddannede serviceteknikere, der er autoriseret af Hologic, må åbne panelerne. Dette system indeholder livsfarlig spænding.



ADVARSEL!

Elektrisk udstyr, der anvendes i nærheden af brandfarlige anæstetika, kan forårsage en eksplosion.



ADVARSEL!

Brugeren skal afhjælpe problemer, før systemet bruges. Kontakt en autoriseret servicemedarbejder for forebyggende vedligeholdelse.



ADVARSEL!

Den beskyttelse, som udstyret yder, er reduceret, hvis udstyret anvendes med en metode, der ikke er specifieret af Hologic.



ADVARSEL!

Placer altid Trident-systemet mindst 1,5 meter (5 fod) fra patienten.



ADVARSEL!

Det er ikke tilladt at foretage ændringer i dette udstyr.



ADVARSEL!

Forsøg ikke at bruge en konsol, der udgør en fare for stød. Kontakt straks Hologic eller din distributør.



ADVARSEL!

For at undgå risiko for stød må systemet ikke anvendes, medmindre det polariserede stik kan sættes helt ind i stikkontakten.



ADVARSEL!

Før hver brug skal du kontrollere, at strømkablet er i god stand og er sat helt i stikkontakten.



ADVARSEL!

Sørg for, at strømkablet til systemkonsollen er i god stand. Et beskadiget strømkabel kan udgøre en fare for elektrisk stød. Når du afbryder strømmen til konsollen, skal du altid tage fat i stikket ved indsættelsespunktet og trække let i det. Hiv ALDRIG i ledningen, når du vil afbryde strømmen til enheden.



ADVARSEL!

Før du flytter konsollen, skal du sikre dig, at strømkablet og eventuelle kabler er taget ud af stikket og viklet forsvarligt rundt om ledningshåndteringspladen.



ADVARSEL!

Før du justerer konsollens position, skal du sikre dig, at strømkablet og eventuelle kabler er sikkert placeret af vejen.



ADVARSEL!

For at undgå brand eller stød må systemet ikke udsættes for regn eller fugt.



Obs:

Denne enhed indeholder farligt materiale. Send materiale, der er taget ud af brug, til Hologic, eller kontakt din servicerepræsentant.



Obs:

Kontrollér adgangen til udstyret i henhold til lokale bestemmelser for strålingsbeskyttelse.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 2: Generelle oplysninger



Obs:

Brug ikke systemet, hvis glasset er revnet eller beskadiget.



Obs:

Dette system kan være farligt for bruger. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for røntgenekspansion.



Obs:

Kabler og ledninger kan udgøre en fare for at snuble. Anbring ledninger sikkert af vejen. Når ledningerne ikke er i brug, vikles de sikkert rundt om ledningsholderen.



Obs:

Før du flytter konsollen, skal du sikre dig, at hjullåsene er låst op. Forsøg på at flytte systemet, mens hjulene er låst, kan forårsage at konsollen vælter.



Obs:

Før du flytter systemet, skal du dreje billedskærmen til en position, der giver godt udsyn, mens du skubber konsollen.



Obs:

Flyt ikke konsollen med overdreven kraft eller hastighed. Du må ikke foretage hurtige stop.



Obs:

Når du flytter konsollen, skal du være opmærksom på ujævnheder, ramper, og om det går opad eller nedad. Vær ekstra forsiktig, når du flytter konsollen på en ujævn eller skrånende overflade.



Obs:

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at åbne døren til billedbehandlingskabinettet helt og til sikkert at indsætte eller fjerne prøvebakken.



Obs:

Hold døren til billedbehandlingskabinettet lukket, når det ikke er i brug. Hvis du lader døren stå åben, kan der være en risiko for at snuble.



Obs:

Brug dørhåndtaget til billedbehandlingskabinetten til at åbne og lukke døren. Hvis du lukker døren til billedbehandlingskabinetten forkert, kan det medføre risiko for klemning.



Forsiktig

Risiko for tab af data. Anbring ikke magnetiske medier i nærheden af eller på enheder, der genererer magnetfelter.



Forsiktig

Sluk for udstyret ved at følge den anbefalede fremgangsmåde, så mulige skader som følge af termisk stød på den digitale billedreceptor kan undgås.



Forsiktig

Brug den mindst mulige mængde rengøringsmidler. Væskerne må ikke flyde eller dryppe.



Forsiktig

For at undgå beskadigelse af de elektroniske komponenter må der ikke sprojektes desinfektionsmiddel på systemet.



Forsiktig

For at undgå skader på konsollen og dens komponenter må du kun bruge de anbefalede rengøringsmetoder.



Forsiktig

Spild ikke væsker på berøringsskærmen eller berøringsknappen, og kom ikke væsker på den. Væsker på berøringsskærmen og berøringsknappen kan forårsage fejlfunktion. Sørg for, at berøringsskærmen og berøringsknappen er rene og tørre, før du bruger systemet.



Advarsel!:

Systemet er en laboratorieenhed og ikke en almindelig computer. Foretag ikke ændringer af hardware eller software, som ikke er godkendt. Installer denne enhed bag en firewall af hensyn til netværkssikkerheden. Virusbeskyttelse til computeren eller netværket for denne laboratorieenhed leveres ikke (f.eks. en computerfirewall). Foranstaltninger vedrørende netsikkerhed og antivirus er brugerens ansvar.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 2: Generelle oplysninger



Forsiktig

Sluk for udstyret ved at følge den anbefalede fremgangsmåde, så mulige skader på systemet kan undgås.



Forsiktig

Systemet skal installeres og tages i brug i overensstemmelse med vejledningen i denne instruktion for at sikre dets elektromagnetiske kompatibilitet.



Forsiktig

Bærbar og mobil RF-kommunikation kan påvirke elektromedicinsk udstyr.



Forsiktig

For at undgå dårlig billedkvalitet skal du udføre systemkalibreringer, når du bliver bedt om det.



Forsiktig

For at undgå dårlig billedkvalitet skal du sørge for at fjerne alt patientmateriale fra billedbehandlingskabinettet og prøvebakken. Brug de anbefalede rengøringsmetoder til at rengøre og desinficere billedbehandlingskabinettet og prøvebakken.



Forsiktig

For at undgå skader skal du være forsiktig ved håndtering og rengøring af prøvebakken.



Forsiktig

Dette systems vægt og mobilitet kræver følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig, når du flytter systemet på ujævne eller skrånende overflader.
 - Sørg for, at hjulene er låst, når systemet er stationært.
 - Før du flytter konsollen, skal du sikre dig, at kablerne er opbevaret på en sikker plads på konsollen.
 - Før du flytter konsollen, skal du dreje billedskærmen, så du får et frit udsyn.
 - Du må ikke foretage hurtige stop. Bevæg dig ikke med overdreven kraft eller hastighed.
-

2.4 Tvangskoblinger

Røntgengenereringen stopper automatisk, og der vises en fejlmeddeelse, når der sker afbrydelse af en røntgeneksponering, f.eks. når mAs-timeren eller timeren for maksimal eksponering udløber, eller når kabinetts dør åbnes.

2.5 Overholdelse

I dette afsnit beskrives overensstemmelseskravene til systemet og fabrikantens ansvar.

2.5.1 Overensstemmelseskrav

Fabrikanten har ansvaret for sikkerheden, pålideligheden og ydeevnen af dette udstyr under forudsætning af, at følgende er oplyst:

- Udstyret anvendes i henhold til brugervejledningen.
- Monteringsindgreb, udvidelser, justeringer, ændringer eller reparationer udføres kun af autoriserede personer.
- Netværks- og kommunikationsudstyret skal være installeret i overensstemmelse med IEC-standarder.

Advarsel!:

Dette system må kun bruges af sundhedsfagligt personale. Dette system kan forårsage radiointerferens eller afbryde driften af udstyr i nærheden. Det kan være nødvendigt at træffe foranstaltninger som omorientering eller flytning af udstyret eller afskærmning af stedet.

Advarsel!:

Dette udstyrs emissionsegenskaber gør det egnet til brug i industriområder og på hospitaler (CISPR 11 klasse A). Hvis det anvendes i et beboelsesmiljø (hvor der normalt kræves CISPR 11 klasse B), vil dette udstyr muligvis ikke yde tilstrækkelig beskyttelse af radiofrekvenskommunikationstjenester. Brugeren skal måske tage afhjælpende foranstaltninger, f.eks. flytning eller omorientering af udstyret.

Advarsel!:

Det medicinske elektriske udstyr eller system må ikke anvendes ved siden af eller stablet med andet udstyr. Hvis tilstødende eller stablet brug er nødvendig, skal du sørge for, at det medicinske udstyr eller system fungerer korrekt i denne konfiguration.

Advarsel!:

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Hologic, kan medføre bortfald af tilladelsen til at benytte udstyret.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 2: Generelle oplysninger

2.5.2 Overensstemmelseserklæringer

Fabrikanten erklærer, at denne enhed er fremstillet til at opfylde følgende krav:

UL, IEC, EN:

- UL 61010-1: 2012 – Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug; Del 1: Generelle krav
- IEC 61010-1 § 6.7
- IEC 61010-1: 2010, 3. udgave – Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug; Del 1: Generelle krav
- IEC 61010-2-091: 2012, 3. udgave – Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug; Del 2-091: Særlige krav til røntgensystemer i kabinetter
- EN 61326-1: 2013 Elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug – EMC-krav, generelle krav
- EN 55011 og CISPR 11 (klasse A) – Industrielt, videnskabeligt og medicinsk (ISM) radiofrekvensudstyr – Elektromagnetiske forstyrrelsers karakteristika – Grænseværdier og målemetoder

CFR:

- 21 CFR § 1020.40 – Røntgensystemer til kabinetter
- 47 CFR Del 15.5 – Generelle betingelser for drift

CAN/CSA:

- CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1, 3. udgave – Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug – Del 1: Generelle krav

2.6 Mærkatplaceringer




Figur 2: Mærkatplaceringer

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 2: Generelle oplysninger


Tabel 1: Systemmærkater

1




Systemnavneskilt

2



Advarsel på røntgenenhed


3



Advarsel om elektrisk stød

Kapitel 3 Komponenter, kontroller og indikatorelementer

3.1 Systemkomponenter



Figur 3: Systemkomponenter

Figurforklaring


- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Billedvisningsskærm | 9. Touchpad |
| 2. Kontrolskærm | 10. Ledningsstyringsplade |
| 3. Kabinet til billedbehandling | 11. Systemets afbryder og tilslutning af strømkabel |
| 4. Hjul | 12. Potentialudligningsklemme |
| 5. Knappen Tænd/genstart computer | 13. Serviceport |
| 6. USB-porte | 14. Ethernet-port |
| 7. Håndtag til konsol | 15. [Stregkodescanner] |
| 8. Røntgenaktiveringsknap | |

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 3: Komponenter, kontroller og indikatorelementer

3.1.1 Komponenter til billedbehandlingskabinetet

Konsollen indeholder et afskærmet billedbehandlingskabinet. Prøvebakvens placering bestemmer billedets forstørrelsesniveau.




Figur 4: Positioner for prøvebakke

Figurforklaring

1. Prøvebakkeplacering til 2,0 x forstørrelse
2. Prøvebakkeplacering til 1,5 x forstørrelse
3. Prøvebakkeplacering til 1,0 x forstørrelse
(kontaktbillede)

Prøvebakke

Prøvebakken er forsynet med markeringer, der viser 1,5 x forstørrelsesgrænserne og 2,0 x forstørrelsesgrænserne.



Figur 5: Markeringer på prøvebakken

Figurforklaring

1. Margener til 1,5 x forstørrelse
2. Margener til 2,0 x forstørrelse



Forsiktig

For at undgå skader skal du være forsiktig ved håndtering og rengøring af prøvebakken.



Bemærk


Opbevar prøvebakken inde i billeddannelseskabinetten.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 3: Komponenter, kontroller og indikatorelementer

3.2 Systemtilslutninger

Strøm- og netværkstilslutninger



Figurforklaring

1. Potentialudligningsklemme
2. Stik til strømkabel
3. Serviceport
4. Ethernet-port

Figur 6: Strøm- og netværkstilslutninger

1. Placer systemet på et sted, hvor du nemt kan få adgang til strøm- og netværksforbindelser.
2. Tilslut systemets strømkabel til stikkontakten.
3. Tilslut netværkskablet til Ethernet-porten, hvis det ønskes.

USB-tilslutninger

Konsollen har to USB-porte på bagsiden af kontroldisplayet.

Wi-fi-forbindelser

Wi-fi er konfigureret via systemindstillerne.

3.3 Lås/lås op for hjul

- For at låse et hjul skal du træde på låsemekanismen på hjulet, indtil den låses.
- For at låse et hjul op skal du løfte låsemekanismen på hjulet til UP (OP)-positionen.

3.4 Sådan flytter du konsollen


Bemærk

Strømkablet vikles om på bagsiden af konsollen for at give sikker opbevaring af ledningen, når konsollen flyttes.

1. Sørg for, at computersystemet og konsollen er helt slukket.
2. Sørg for, at strømkablet er taget ud af stikkontakten, og at eventuelle netværkskabler er frakoblet.
3. Vikl netledningen om ledningshåndteringspladen.
4. Sørg for, at alle komponenter og kabler er placeret sikkert på konsollen.
5. Placer billedskærmen, så du har frit udsyn, mens du skubber konsollen.
6. Lås hjullåsene op.
7. Flyt konsollen ved at skubbe på konsolhåndtaget.
8. Lås hjulene, når konsollen er på den rigtige plads.

3.5 Sådan tænder du systemet og logger ind

1. Sørg for, at konsollens hjul er låst.
2. Tilslut systemet til strøm. Tilslut systemet til netværket, hvis det ønskes.
3. Tænd for systemets afbryder på bagsiden af konsollen.



Figur 7: Systemafbryder


Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 3: Komponenter, kontroller og indikatorelementer

- Tryk på computerens tænd/sluk-knap på kontrolskærmen. Computeren tændes, og *login-skærm* åbnes.



Figur 8: Computerafbryder



Figur 9: Login-skærm


- Indtast brugernavn og adgangskode, og vælg derefter **pil**-ikonet. Efter et øjeblik åbnes skærmbilledet *Start*.

Bemærk



Hvis du vil skjule det virtuelle tastatur, skal du trykke på den lyserøde baggrund

6. På *Startskærmen* vælges knappen **Patientliste**.



Figur 10: Startskærm

Bemærk

 *Startskærmen* indeholder en **nedlukningsknap**, der slukker computeren, og en **Rebootknap**, der genstarter systemet.

Bemærk

 Se [Systemkomponenter](#) på side 17 for at se, hvor strømknapper er placeret.

Bemærk

 For at ændre systemsproget eller andre præferencer, skal du se [Grenseflade til systemadministration](#) på side 71.

3.5.1 Oplysninger om Windows 10

Trident-systemsoftwaren kører på styresystemet Windows 10. Berøringsskærmen reagerer på visse Windows 10-berøringsbevægelser.

- Stryg til højre for at få vist opgavevisningen.
- Når Trident-systemprogrammet er minimeret, skal du stryge opad for at få vist Windows-ogavelinjen.
- Tryk på **Windows-ikonet** på proceslinjen for at åbne Windows Start-menuen.
- I opgavevisning skal du trykke på vinduet Trident-systemprogram for at vende tilbage til Trident-systemprogrammet i fuld skærm.

3.6 Sådan logger du ud

1. Vælg knappen **Luk patient** i skærmbilledet *Procedure*.
2. Vælg knappen **Luk** i skærmbilledet *Vælg patient*.
3. Vælg knappen **Log ud** i skærmbilledet *Start*. Vælg knappen **Ja** på bekræftelsesprompten. Skærmbilledet *Login* åbnes.

3.7 Sådan slukkes systemet

1. Luk alle åbne patientprocedurer.
2. Vælg knappen *Luk* i skærmbilledet **Vælg patient**.
3. Vælg knappen *Sluk* i **Startskærmen**. Vælg knappen **Ja** på bekræftelsesprompten. Computersystemet lukker ned, men konsollen forbliver tændt.
4. For at slukke konsollen, skal du slå systemets afbryder på bagsiden af konsollen fra.


3.7.1 Sådan afbrydes al strøm til systemet

1. Sørg for, at computersystemet og konsollen er helt slukket.
2. Tag strømkablet ud af stikkontakten.

Kapitel 4 Brugergrænseflade

4.1 Om proceslinjen

På proceslinjen nederst på skærmen vises yderligere iconer, som du kan vælge for at få adgang til oplysninger eller udføre systemopgaver.



Figur 11: Opgavebjælken

Tabel 2: Afsnit i proceslinjen

	Beskrivelse	Menu
1 	<p>Oplysninger om alarmer Vælg ikonet Information for at få vist menuen Alarm. Dette afsnit af proceslinjen blinker med gul farve, hvis der er en alarm. Vælg Bekræft alle for at fjerne den blinkende indikation. Vælg Administrerer alarmer for at få vist og lukke alle åbne alarmer.</p>	<p>No Alarms Acknowledge All Manage Alarms ...</p>
2	<p>Aktuel bruger Vælg afsnittet brugernavn for at få vist menuen Brugere. Log ud returnerer dig til <i>login-skærmen..</i> Mine indstillinger åbner skærmbilledet <i>Rediger operatør</i> for at gennemgå eller redigere operatør oplysninger eller ændre din adgangskode. Udskriv udskriver den viste patientliste til en tilsluttet printer. Bemærk: Denne pop-up menu er inaktiv i skærmbilledet <i>Procedure</i>.</p>	<p>Users Menu Log Out ... My Settings ... Print ...</p>


Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 4: Brugergrænseflade

3	<p>Billedbehandlingsstatus</p> <p>Viser status for billedbehandling: Ikke klar, Klar eller Røntgen i gang.</p> <p>Vælg dette afsnit for at aktivere eller deaktivere billedbehandling.</p> <p>Når billedbehandling er deaktiveret, er dette afsnit gråt og viser status Ikke klar. Når billedbehandlingsstatus er Ikke klar, er Røntgenaktivéringsknappen også deaktiveret.</p> <p>Når billedbehandling er aktiveret, skifter dette afsnit til grønt og viser status Klar. Når billedbehandlingsstatus er Klar, lyser Røntgenaktivéringsknappen på kontroldisplayet.</p>  <p>Når status for billedbehandlinger Klar, skal du vælge dette afsnit for at deaktivere billedbehandling. For at undgå utilsigtet aktivering af røntgenstråler skal du holde systemet i tilstanden Ikke klar, indtil du er klar til at optage et billede.</p>	
4	<p>Netværksforbindelser</p> <p>Vælg ikonet Netværk for at få vist menuen netværksforbindelse.</p> <p>Forbindelsesnavn viser den aktuelle netværksforbindelse, der er i brug.</p> <p>Forbindelsesstyrke viser styrken af den trådløse netværksforbindelse.</p> <p>Der kræves netværksforbindelse for at:</p> <ul style="list-style-type: none">• få planlagte patientprocedurer fra en udbyder af modalitetsarbejdsliste• arkivere, eksportere eller udskrive optagne billede• Forespørgsel Henter billede fra et arkiv	<p>Network Connectivity</p> <p>Connection Name: Wired Connection</p> <p>Connection Strength: -</p>
5	<p>Outputenheder</p> <p>Vælg arbejdsstationsikonet for at åbne skærbilledet <i>Administrer køer</i>. Tallet ved siden af ikonet viser antallet af opgaver, der forbliver i køen.</p> <p>Skærbilledet <i>Administrer køer</i> viser status for job i køen og joboplysninger for det valgte output og giver dig mulighed for at filtrere køvisningen.</p>	

<p>6</p>   	<p>Systemstatus</p> <p>Hvis ikonet Systemstatus (konsol) er markeret med et grønt afkrydsningsfelt, er systemet klar til brug. Vælg ikonet Systemstatus for at få vist menuen Fejl.</p> <p>Hvis ikonet Systemstatus er rødt med et tal ved siden af, skal systemet vente det viste antal minutter, før det næste billede kan tages sikkert.</p> <p>Hvis ikonet Systemstatus har et gult udråbstegn ved siden af, og denne sektion på proceslinjen blinker gult, er der opstået en fejl. Vælg ikonet Systemstatus for at få flere oplysninger om fejlen.</p> <p>Ryd Alle fejl sletter alle fejlmeddelelser.</p> <p>Systemdiagnosticering åbner undersystemindstillinger. Du kan også tænde og slukke for lyset i kabinetet.</p> <p>Eksponeringsindstillinger giver dig mulighed for at ændre eksponeringsteknikkerne. Se Sådan indstilles eksponeringsteknikkerne på side 46.</p> <p>Om viser oplysninger om systemet. Se Skærmen Om på side 73.</p>	<p>No Faults</p> <p>Clear All Faults</p> <p>System Diagnostics ...</p> <p>Exposure Settings ...</p> <p>About ...</p>
--	---	--

4.2 Skærmen Vælg patient



Figur 12: Skærmen Vælg patient

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 4: Brugergrænseflade


Figurforklaring

1. Hurtig søgning	Søg i den lokale database efter patientnavn, patient-id eller optagelsesnummer.
2. Faner	Filterfanerne øverst på skærmen kan konfigureres. En administrator kan slette faner og oprette nye faner (se Filtre til patienter på side 34). <ul style="list-style-type: none">• Fanen Planlagte viser de planlagte procedurer.• Fanen Alle viser alle procedurer for alle brugere.
3. Knapper	Mange funktioner tilgås fra denne skærm ved at vælge en bestemt knap: <ul style="list-style-type: none">• Åbn: Åbn den valgte patient – se Åbn en patient på side 28.• Ny: Tilføj en ny patient – se Tilføj en ny patient på side 29.• Rediger: Rediger patientoplysningerne – se Rediger patientoplysningerne på side 30.• Opdel: Flyt billedet til en anden procedure – se Opdel patientjournalerne på side 31.• Slet: Slet en patient fra arbejdslisten – se Slet en patient på side 34.• Filter: Konfigurer patientfiltrener – se Filtre til patienter på side 34.• Opdater arbejdsliste: Opdater oplysningerne om den planlagte patientarbejdsliste – se Sådan opdateres arbejdslisten på side 36• Søg på arbejdsliste: Søg efter en patient på arbejdslisten Modalitet – se Sådan søges i arbejdslisten på side 36.• Administrator: Åbn skærmen <i>Administrator</i> – se Administratorskærm på side 71.• Luk: Afslut, og vend tilbage til skærmen <i>Start</i>.

4.2.1 Åbn en patient

1. Vælg en fane for at få vist den ønskede liste over patienter.
2. Vælg en patient på listen. Knappen **Åbn** bliver aktiv.
3. Vælg **Åbn** for at få adgang til skærmen *Procedure* for den pågældende patient.

4.2.2 Tilføj en ny patient



Figur 13: Skærmen Tilføj patient

1. Vælg knappen **Ny** i skærmbilledet **Vælg patient**. Skærmbilledet *Tilføj patient* åbnes.
2. Angiv de nye patientoplysninger, og vælg en procedure.
3. Vælg knappen **Åbn**. Skærmbilledet *Procedure* for den nye patient åbnes.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 4: Brugergrænseflade


4.2.3 Rediger patientoplysningerne



Figur 14: Rediger skærmbilledet patientoplysninger

1. På skærmen *Vælg patient* vælges patientnavnet og derefter knappen **Rediger**.
2. Foretag ændringer på skærmen *Rediger patient*, og vælg derefter knappen **Gem**.
3. Vælg **OK** for meddelelsen *Opdatering udført*.

4.2.4 Opdel patientjournalerne



Figur 15: Skærmbilledet Opdel patientjournaler

Funktionen Opdel giver dig mulighed for at flytte billeder, hvis billedeerne er blev optaget med den forkerte procedure eller den forkerte patient.

Bemærk

 Du kan ikke opdele billeder for beskyttede patienter.

Bemærk

 Arkiverede patientjournaler skal stadig korrigeres på PACS eller andre arkivsystemer efter brug af opdelingsfunktionen.


Billeder taget i den forkerte procedure

1. Vælg patient i skærmbilledet *Vælg patient*.
2. Vælg funktionen **Opdel**. Skærmbilledet *Opdel patientjournaler* åbnes.
3. Vælg billedeerne, der skal flyttes. Hvis alle billede skal flyttes, skal du vælge **Vælg alle**.
4. Vælg dine søgekriterier (f.eks. patientnavn eller optagelsesnummer) ved hjælp af rullelisten under billedeerne.
5. Angiv de samme patientoplysninger, og vælg knappen **Søg** (forstørrelsesglasset).

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 4: Brugergrænseflade

- Når patientnavnet vises, skal du vælge den korrekte procedure for billederne.




Figur 16: Vælg den korrekte procedure til opdeling af patientjournaler

- Hvis ALLE billederne flyttes, og du ønsker slette den forkerte procedure, skal du vælge **Slet tom**.
- Hvis du vil arkivere billederne eller gemme dem på en gemt enhed, skal du vælge **Arkiv**. Kontrollér, at de korrekte output er valgt.
- Vælg **Opdel**, og vælg derefter **OK** i meddelelsen *Opdeling udført*.

Billeder optaget i den forkerte patient

1. På skærmen *Vælg patient* vælges patienten, hvor billedeerne der skal flyttes, er gemt.
2. Vælg funktionen **Opdel**. Skærmbilledet *Opdel patientjournaler* åbnes.
3. Vælg billedeerne, der skal flyttes. Hvis alle billede skal flyttes, skal du vælge **Vælg alle**.
4. Vælg dine søgekriterier (f.eks. patientnavn eller optagelsesnummer) ved hjælp af rullelisten under billedeerne.
5. Indtast søgekriterierne, og vælg knappen **Søg** (forstørrelsesglasset).
6. Når patientnavnet vises, skal du vælge den korrekte procedure.



Figur 17: Vælg den korrekte Patient til opdeling af patientjournaler

7. Hvis ALLE billede flyttes, og du ønsker at slette den forkerte patient fra patientlisten, skal du vælge **Slet tom**.
8. Hvis du vil arkivere billede eller gemme dem på en gemt enhed, skal du vælge **Arkiv**. Kontrollér, at de korrekte output er valgt.
9. Vælg **Opdel**, og vælg derefter **OK** i meddelelsen *Opdeling udført*.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 4: Brugergrænseflade

4.2.5 Slet en patient

1. Vælg en eller flere patienter i skærmen *Vælg patient*.
2. Vælg knappen **Slet**.
3. Når bekræftelsesdialogboksen vises, skal du vælge **Ja**.



Bemærk


En primær systembruger kan ikke slette patienter, men det kan en administrator.



Bemærk

Pladsrydning fjerner normalt kravet om at slette patienter.

4.2.6 Filtre til patienter



Figur 18: Fanen *Filter* i skærmen *Patientfilter*

Når du har valgt knappen **Filter** i skærmen *Vælg patient*, åbnes skærmen *Patientfilter* for den valgte fane.

Fanen Filter

Brug fanen **Filter** til at ændre filterindstillingerne for patientlisten. Når du vælger eller annulerer en indstilling, vises ændringen i området Resultater på skærmen.

Bemærk

 Du skal have adgang på lederniveau for at gemme disse nye filtre i den valgte fane på skærmen *Vælg patient*. (Se [Andre funktioner under fanen Filter](#) på side 35).

Bemærk

 Når du vælger en linje på resultatlisten og derefter vælger knappen **Åbn**, åbnes skærmen *Procedure* for den valgte patient.

Andre funktioner under fanen Filter

Fanen **Filter** giver brugere med adgangsrettigheder mulighed for at tilføje, ændre eller slette faner på skærmen *Vælg patient*. Se følgende tabel.

Tabel 3: Indstillinger for filterfane (kræver adgangsrettigheder)

Rediger de aktuelle patientfilterparametre.	<ol style="list-style-type: none">Vælg en fane på skærmen <i>Vælg patient</i>.Vælg knappen Filter.Vælg filterindstillingerne.Vælg knappen Gem.Sørg for, at navnet på den valgte fane findes i navnefeltet.Vælg OK.
Opret en ny fane på skærmen <i>Vælg patient</i> .	<ol style="list-style-type: none">Vælg en fane på skærmen <i>Vælg patient</i>.Vælg knappen Filter.Vælg filterindstillingerne for fanen.Vælg knappen Gem som.Angiv et nyt navn til fanen.Vælg OK.
Slet en fane fra skærmen <i>Vælg patient</i> .	<ol style="list-style-type: none">Vælg en fane på skærmen <i>Vælg patient</i>.Vælg knappen Filter.Vælg knappen Slet.Vælg Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 4: Brugergrænseflade

Fanen Kolonner

Brug fanen **Kolonner** til at føje flere søgeindstillinger (f.eks. alder, køn, meddelelser) til den filtrerede liste. Indstillingerne vises som kolonner i resultatområdet. Hvis du vil føje flere kolonner til en filtreret liste, skal du vælge fanen **Kolonner** og derefter vælge indstillingerne.



Bemærk

Du skal have adgang til lederniveau for at gemme disse nye kolonner i patientfilteret.



Bemærk

Når du vælger en linje på resultatlisten og derefter vælger knappen **Åbn**, åbnes skærmen *Procedure* for den valgte patient.

Knappen Rangordn faner

Vælg knappen **Rangordn faner** for at ændre rækkefølgen af fanerne på patientlisten.

4.2.7 Sådan opdateres arbejdslisten

Vælg knappen **Opdater arbejdsliste** for at opdatere patientlisterne.

4.2.8 Sådan søges i arbejdslisten

Brug funktionen **Søg** i arbejdsliste til at søge efter en patient eller en liste over patienter. Brug et eller flere felter til at forespørge på Modality Worklist Provider. Alle felter, der skal søges på, kan konfigureres. Standardfelterne er som følger: Patientnavn, patient-id, optagelsesnummer, ID for den ønskede procedure og dato for planlagt procedure. Den planlagte procedure vises, og patienten føjes til den lokale database.


4.2.9 Administrator

Vælg knappen **Administrator** for at få adgang til skærmen *Administrator* og systemadministrationsfunktionerne. Se [Grænseflade til systemadministration](#) på side 71 for at få flere oplysninger.

4.2.10 Luk patientlisten

Vælg knappen **Luk** for at lukke patientlisten og vende tilbage til *startskærmen*.

4.3 Skærmbilledet Procedure



Figur 19: Skærmbilledet Procedure

Tabel 4: Skærmbilledet Procedure

1. Faner	Vælg fanen Værktøjer for at gennemgå billederne – se Værktøjer til billedgennemgang på side 50. Vælg fanen Kommentarer for at føje kommentarer til billederne – se Fanen Kommentarer på side 51. Vælg fanen Priors (Tidligere) for at gennemgå tidligere billeder for patienten – se Fanen Tidligere på side 52.)
2. Procedure-faner	Viser de aktuelle procedurer for patienten. Vælg fanen for at vælge den ønskede procedure for patienten. Bemærk: Fanerne kan ændres til at vise en eller to linjer tekst – se Indstil faner med flere procedurelinjer på side 74.
3. Miniaturer	Viser små ikoner med billeder, der er relateret til den valgte patient. Et miniaturebillede med et kameraikon er et snapshot-billede. Et snapshot-billede adskiller sig i størrelse og oplosning fra det originale billede.
4. Ikon for papirkurven	Sletter et valgt miniaturebillede. Bemærk: Du kan ikke gendanne slettede billeder.
5. Oplysninger om procedure	Viser patient-id, adgangsnummer og forstørrelsensniveau.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver


Kapitel 4: Brugergrænseflade

Tabel 4: Skærbilledet Procedure

6. Knapper	Mange funktioner tilgås fra denne skærm ved at vælge en bestemt knap: Tilføj procedure: Tilføj en ny procedure – se Tilføj en procedure på side 38. Enkel og avanceret: Vælg at vise et større eller mindre sæt værktøjer til billedgennemgang på fanen Værktøjer – se Enkel og avanceret knap på side 39. Arkiv/eksport: Send billeder til et output – se Sådan bruges on-demand-output på side 41. Udskriv: Udskriv – se Udskriv på side 42. Hent: Søg på de konfigurerede enheder med de aktuelle patientoplysninger. Luk patient: Afslut patienten og proceduren – se Luk en patient på side 40.
------------	---

4.3.1 Tilføj en procedure

1. Hvis du vil tilføje en anden procedure, skal du vælge knappen **Tilføj procedure** for at få adgang til dialogboksen **Tilføj procedure**.




Figur 20: Dialogboksen *Tilføj procedure*

2. Brug rullemenuerne til at vælge den type procedure, der skal tilføjes.
3. Det aktuelle optagelsesnummer anvendes normalt. Hvis du vil bruge et andet optagelsesnummer, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet "Arv optagelsesnummer" og angive det ønskede nummer.
4. Vælg **OK**. Der tilføjes en ny procedurefane for den procedure, der blev valgt.

4.3.2 Enkel og avanceret knap


Du kan vise et mindre eller større sæt værktøjer til billedgennemgang på fanen **Værktøjer**. Med denne knap skifter du mellem de værktøjer, der vises.

Vælg knappen **Enkel** for at få vist den forenklede version af fanen **Værktøjer** med færre værktøjer til billedgennemgang.



Figur 21: Fanen Værktøjer, Enkel

Vælg knappen **Avanceret** for at få vist den avancerede version af fanen **Værktøjer** med flere værktøjer til billedgennemgang.



Figur 22: Fanen Værktøjer, Avanceret

Du kan finde oplysninger om værktøjerne til billedgennemgang under [Fanen Værktøjer](#) på side 50.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 4: Brugergrænseflade

4.3.3 Indlæs

Vælg knappen **Indlæs** for at søge på de konfigurerede enheder med de aktuelle patientoplysninger. Knappen **Indlæs** udfører den samme funktion som knappen **Indlæs søgning** på skærmen *Administrator*.

4.3.4 Luk en patient

Vælg knappen **Luk patient**. Systemet vender tilbage til skærmbilledet *Vælg patient* og gemmer automatisk de billeder, der ikke tidligere er blevet sendt, til de konfigurerede output-enheder.

4.3.5 Sådan vælges en outputgruppe

Vælg en output-enhedsindstilling fra rullelisten Output Groups (Outputgrupper) i skærmbilledet *Procedure*.



Bemærk

Billeder sendes ikke, hvis der ikke er valgt en outputgruppe.

4.4 Sådan får du adgang til funktioner til billedgennemgang

Vælg fanen **Værktøjer** i skærmen *Procedure* for at få adgang til billedgennemgangsfunktioner og værktøjer. Se fanen [Fanen Værktøjer](#) på side 50 for yderligere oplysninger.

4.5 Sådan bruges outputgrupperne

Billederne sendes automatisk til outputenhederne i den valgte outputgruppe, når en patient lukkes.

4.5.1 Tilføj eller rediger en outputgruppe



Bemærk

Konfigurationen af outputgrupper sker under installationen, men du kan redigere eksisterende grupper eller tilføje nye grupper.

Sådan tilføjes en ny outputgruppe:

1. Åbn skærmen *Administrator*.
2. Vælg knappen **Administrer outputgrupper**.
3. Vælg knappen **Ny**, indtast oplysningerne, og vælg derefter outputenheden(-enhederne).
4. Vælg **Tilføj**, og vælg derefter **OK** i meddelelsen *Opdatering udført*.
5. Du kan vælge en hvilken som helst gruppe, der skal angives som standard.

Sådan redigeres en outputgruppe:

1. Åbn skærmen **Administrator**.
2. Vælg knappen **Administrerer outputgrupper**.
3. Vælg knappen **Rediger**, og foretag derefter ændringerne.
4. Vælg **Gem**, og vælg derefter **OK** til meddelelsen *Opdatering udført*.

4.6 Sådan bruges on-demand-output

On-Demand-output er: Arkivere, udskrive eller eksportere. Du kan manuelt arkivere, udskrive eller eksportere et billede, indtil proceduren er lukket.

Når du trykker på en on-demand-output-knap har du mulighed for at sende billedet til et af de konfigurerede output.

4.6.1 Sådan arkiverer du

1. Vælg knappen **Arkivér**.
2. Vælg et lagringsmedie:
 - Vælg knappen **Liste lager-enhed**, og vælg en af de muligheder, der vises.
- eller -
 - Vælg knappen **List Output Group (Liste outputgruppe)**, og vælg mellem de muligheder, der vises.
3. Vælg knappen **Send** for at kopiere alle de valgte billeder fra det åbnede case-studie til den valgte enhed.

Bemærk

 Brug værktøjet Administrer kø på proceslinjen til at gennemse arkivstatus.

4.6.2 Sådan eksporteres

1. Vælg knappen **Eksportér**.
2. Vælg en enhed (mål) fra rullelisten.
3. Vælg knappen **START** for at kopiere alle billeder fra den åbne procedure til den valgte enhed.

Bemærk


 Hvis du ikke vil have patientrelaterede oplysninger i outputbilledet, skal du markere afkrydsningsfeltet Anonymiseret for at gøre dem ukendte i outputbilledet.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 4: Brugergrænseflade

4.6.3 Udskriv

1. Vælg knappen **Udskriv** i skærmbilledet **Procedure**. Skærmbilledet **Udskriv** åbnes. Se figuren for at forberede dine udskriftsoplysninger.
2. Vælg filmformatet i sidens område med muligheder.
3. Vælg et miniaturebillede.
4. Vælg billedvisningsboksen i højre side af skærmen for at placere det valgte miniaturebillede på filmen.
5. Gentag trin 2 til 4 for at sætte andre miniaturebilleder på filmen.
6. Hvis du vil udskrive et andet filmformat af de samme billeder, skal du vælge knappen **Ny film** og gentage trin 1 til 4.
7. Vælg knappen **Udskriv** for at udskrive filmene.



Figur 23: Skærmen Udskriv

Figurforklaring

1. Vis eller skjul patientdata.
2. Vis eller skjul markeringer og kommentarer.
3. Udskriv billedet fra et ventralperspektiv.
4. Udskriv billedet fra et dorsalperspektiv.
5. Omvendt visning (spejling) af billedet.
6. Vælg printerindstillingerne.
7. Vis miniaturebilleder.
8. Vælg filmformatet (antal felter).
9. Opret en ny film.
10. Slet den aktuelle film.
11. Slet et billede fra den aktuelle film.
12. Gå gennem filmsiderne.
13. Opret (automatisk) en film for hvert konventionelle billede.
14. Gandan skærmen til tidligere indstillinger.
15. Åbn skærbilledet *Egenskaber* for at vælge standardindstillinger for printeren.
16. Vis printerens IP-adresse, AE-titel, port og funktion til udskrivning i sand størrelse.
17. Start udskrivningsprocessen.
18. Udskriv billedet på papir.
19. Vender tilbage til skærbilledet *Procedure*.

Kapitel 5 Billederne

5.1 Billedvisningsskærm



Figur 24: Billedvisningsskærm

Efter eksponering åbnes det optagede billede på billedvisningsskærmen. Patient- og procedureoplysninger kan vises på skærmen *Billedvisning*. Hvis du ønsker at slå patient- og procedureoplysningerne til eller fra, skal du gå til fanen **Værktøjer** i skærmen *Procedure* og vælge knappen **Patientoplysninger**.

Figurforklaring

1. Patientoplysninger og undersøgelsesdato
2. Procedure- og facilitetsoplysninger, herunder eksponeringsteknikker og teknikeroplysninger
3. Oplysninger om værktøjet til billeddennemgang, f.eks. vindues-/niveau- og zoomværdier

5.2 Sådan indstilles eksponeringsteknikkerne

Der er to eksponeringsstyringstilstande (eller AEC-tilstande) til rådighed til valg af eksponeringsteknikker.

- Autotilstand er den anbefalede tilstand for eksponeringsteknikker. I Autotilstand vælger systemet automatisk kV- og mAs-værdierne.
- Der kan anvendes manuel tilstand, hvis det ønskes. I manuel tilstand vælger brugeren kV og mAs.

Sådan ændrer du eksponeringstilstanden:

1. Vælg **konsolikonet** på proceslinjen for at åbne menuen Fejl.
2. Vælg **Eksponeringsindstillinger** i menuen Fejl. Skærmbilledet *Eksponeringsindstillinger* åbnes.
3. Under "AEC Mode" skal du bruge knapperne + eller - at vælge tilstanden .
4. I manuel tilstand skal du vælge kV- og mAs-værdierne.
 - Hvis du vil øge eller reducere en eksponeringsteknik i trinvise intervaller, skal du vælge og derefter slippe knappen + eller -.
 - Hvis du vil bevæge dig hurtigt igennem værdierne for en eksponeringsteknik, skal du vælge og holde knappen + eller - nede.
5. Vælg knappen **Tilbage** for at vende tilbage til det oprindelige skærmbillede.



Bemærk

Hvis du ændrer eksponeringsindstillerne, bliver de nye eksponeringsteknikker til standardværdierne, indtil en patient lukkes.

5.3 Sådan optages et billede

1. Centrer prøven på prøvebakken inden for markeringerne for det nødvendige forstørrelsesniveau.
2. Placer prøvebakken i billedbehandlingskabinettet for det nødvendige forstørrelsesniveau.
3. Luk døren til billedbehandlingskabinettet.
4. Vælg bjælken **Aktiver røntgen** for at aktivere røntgenbilledet. Bjælken skifter til grøn og viser status Klar. **Røntgenknappen** lyser grønt nederst til højre på kontroldisplayet.



Figur 25: Billedbehandling aktiveret

5. Tryk på **Røntgenknappen** og slip den igen.



Figur 26: Røntgenknap

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 5: Billederne

Under eksponeringen:

- **Røntgenknappen** skifter til gul for at indikere, at røntgenstrålingssekvensen er startet. Strålingssymbolet lyser under **Røntgenknappen**. (Se den følgende figur).



Figur 27: Røntgenknappen, mens eksponeringen er i gang

- En hørbar tone lyder ved hver eksponering; 10 individuelle bip høres under eksponeringssekvensen.

Efter eksponeringen er afsluttet:

- Billedet åbnes på billedvisningsskærmen, og der vises et miniaturebillede i miniatureområdet på *Procedure-skærmen*. Billedet accepteres automatisk.
6. For at få et andet billede skal du vælge **Aktiver røntgen-bjælken** og derefter trykke på **Røntgenknappen**.

Hvis du vil stoppe en eksponering før automatisk afslutning, skal du trykke på **Røntgenknappen**. Der vises en fejlmeddeelse.

For at starte en anden eksponering, efter at du har stoppet en før automatisk afslutning:

1. Vælg **OK** i fejlmeddeelsen.
2. Vælg **konsolikonet** på proceslinjen.
3. Vælg **Ryd alle fejl**.
4. Aktiver røntgen.
5. Tryk på knappen **Røntgen**.

Hvis du vil slette et billede, skal du vælge miniaturebilledet og derefter vælge ikonet med **papirkurven**.


Bemærk

Du kan ikke gendanne et slettet billede.



Se [Eksempler på kliniske sekvenser](#) på side 55 for yderligere oplysninger.

5.4 Sådan gennemgås billederne



Figur 28: Fanen Værktøjer i skærbilledet Procedure

1. Vælg et miniaturebillede. Billedet åbnes i visningsområdet på *Procedure-skærmen* og på *billedvisningsskærmen*.
 - Når værktøjerne til billedgennemgang bruges, viser forhåndsvisningsbilledet forholdet mellem det område, der er valgt med værktøjet, og hele billede.
2. Brug værktøjerne til billedgennemgang (se [Fanen Værktøjer](#) på side 50) til at forbedre hele billede eller områder af interesse i billede.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 5: Billederne

5.4.1 Værktøjer til billedgennemgang

Fanen Værktøjer



Figur 29: Værktøjer til billedgennemgang

Figurforklaring

1. **Zoom-værktøjet** forstørre hele billede.
2. **Panoreringsværktøjet** bruges til at flytte visningen til en anden del af billede ved at trække.
3. Værktøjet **Ellipse** tegner et elliptisk mønster i billede. Du kan ændre størrelsen og flytte dette mønster inden for visningsområdet, og du kan føje tekst til dette mønster.
4. Med **pilværktøjet** oprettes en pil til at pege på et område af interesse. Du kan ændre størrelsen, flytte pilen inden for visningsområdet og føje teksten til dette mønster.
5. Knappen **Multi-visning** vælger det antal felter, der skal vises.
6. Knappen **Fremrykning af billedfelter** angiver det aktive felt i multivisningen.
7. Værktøjet **Lineal** viser måling af afstanden mellem to punkter. Hvis du vil flytte målelinjen, skal du klikke og trække linjen til den nye placering.
8. Værktøjet **Tekst** fører en tekstnote til billede uden en markering.
9. Knappen **Patientoplysninger** aktiverer visningen af patientoplysninger.
10. **Kamera-knappen** optager et snapshot af billedevisningsområdet og tilføjer snapshottet til den aktuelle procedure.
11. Værktøjet **Nulstil** returnerer et forbedret billede til den oprindelige tilstand.
12. Med værkøjet **Enhanced Visualization** justeres billedeets skarphed med en skyder.
13. Værktøjet **Vindue/Niveau** bruges med musen til at ændre lysstyrke og kontrast. Du kan nulstille vinduet/niveauet til de oprindelige værdier ved at dobbeltklikke på billede.
14. De **foruddefinerede vindues- og niveauværktøjer** indstiller de mest anvendte værdier.
15. De **foruddefinerede vindues- og niveauværktøjer** indstiller de mest anvendte værdier.
16. Værktøjet **Invertering** skifter sort til hvid og hvid til sort.

Bemærk



Linealen, W/L-forudindstillingerne og det forbedrede visualiseringsværktøj er inaktive for snapshot-billeder.

Bemærk

Hvis du vil gemme markeringer og kommentarer, skal du bruge knappen **Kamera** til at oprette et snapshot af billedet med markeringerne og kommentarerne.

Du kan skifte mellem to sæt værktøjer til billedgennemgang under fanen **Værktøjer**.

Vælg knappen **Avanceret** for at få vist alle værktøjerne til billedgennemgang. Vælg knappen **Enkel** for kun at vise de grundlæggende værktøjer til billedgennemgang.

Når et værktøj til billedgennemgang er aktivt, vises der et flueben på værktøjsknappen.

Hvis du vil gemme markeringer og annotationer på et billede, skal du vælge værktøjet **Kamera** for at optage et billede af skærmen *Billedvisning*. Et miniaturebillede af snapshottet føjes til fanen **Procedure**, og snapshotbilledet gemmes i proceduren.

Fanen Kommentarer



Figur 30: Fanen Kommentarer

Denne funktion giver dig mulighed for at lave noter eller kommentarer om billedindholdet. Disse oplysninger gemmes i DICOM-overskriften. Oplysningerne vises ikke på billedvisningsskærmen.


For at føje kommentarer til et billede:

1. Vælg knappen **Tilføj**. En skærm med et virtuelt tastatur åbnes.
2. Vælg en indstilling på listen i feltet **Billedkommentar**.
3. Brug det virtuelle tastatur til at tilføje kommentarer i området **Yderligere element**.
4. Vælg knappen **Gem** for at gemme kommentaren og vende tilbage til **Procedureskærmen**.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 5: Billederne

Fanen Tidlige




Figur 31: Fanen Tidlige

Du kan hente eller importere tidlige DICOM-billeder for en patient og se dem i systemet. Den type billede, du ser, afgør, hvilke knapper du kan bruge.

Visningstilstande

Brug knapperne i området Visningstilstande på skærmen til at vælge den visningstype, der skal vises på skærmen. Du kan skifte mellem konventionelle 2D, syntetiske 2D, tomosyntese-projektioner og rekonstruktioner til at vise kombinationsbillederne.



Figur 32: Visningstilstande

Figurforklaring

1. Knappen **Konventionel** viser konventionelle 2D billede.
2. Knappen **Genereret 2D** viser et syntetiseret 2D-billede genereret fra et sæt tomosyntesebilleder.
3. Knappen **Projektioner** viser 15°-projektionsbillederne.
4. Knappen **Rekonstruktioner** viser rekonstruerede skiver.

Kontrastvisning

- Knap til lav energi
- Knappen Subtraheret
- Knap til lav energi/subtraheret deling

Stereo-par visninger

- Vælg knappen **-15** for at vise det pågældende stereobillede.
- Vælg knappen **+15** for at vise det pågældende stereobillede.
- Vælg den midterste knap for at lave et 2-op horisontalt layout med +15 graders billedet øverst og -15 graders billedet nederst.

Film-visninger


- Brug pileknapperne til manuelt at bevæge dig igennem et sæt tomosyntesebilleder et ad gangen.
- Brug knappen afspilning/pause til at vise billedserien som en film.
- Den grønne bjælke viser filmens hastighed. Brug knapperne + og - til at justere filmhastigheden.

5.5 Send billeder til outputenhederne

Du kan sende billeder til outputenheder eller bruge funktionen eksportér til at kopiere billeder til et midlertidigt lagringsmedie. Se [Sådan bruges outputgrupperne](#) på side 40 for at få vejledning.

Kapitel 6 Eksempler på kliniske sekvenser



6.1 Eksempel på arbejdsgang for billedbehandling




Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 6: Eksempler på kliniske sekvenser

6.2 Eksempel på en rækkefølge af operationer

Trin	Hvor denne handling udføres
Flyt konsollen til den korrekte placering. Lås hjulene.	
Tilslut systemet til strøm og netværk.	




Start systemet og log ind.




Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 6: Eksempler på kliniske sekvenser



Vælg patient og procedure.



Forbered prøven i henhold til facilitetens politik og placer den centralt på prøvebakken.




Placér prøvebakken i billeddannelseskabinettet til det nødvendige forstørrelsesniveau. Luk døren.



Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 6: Eksempler på kliniske sekvenser



Tag billedet.



Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver


Kapitel 6: Eksempler på kliniske sekvenser

Gennemgå billedet.



Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver



Kapitel 6: Eksempler på kliniske sekvenser

Arkivér eller eksporter billederne, og luk derefter patienten.	
Fjern prøvebakken fra billeddannelseskabinetet. Følg facilitetens politik for håndtering af prøver.	


Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 6: Eksempler på kliniske sekvenser

Sluk for systemet.



Rengør systemet.



Kapitel 7 Kvalitetskontrol

7.1 Nødvendige kvalitetskontrolprocedurer

Følgende procedurer er nødvendige for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

Tabel 5: Nødvendige procedurer

Test	Frekvens
Kalibrering af forstærkning	Månedligt

7.2 Sådan får du adgang til kvalitetskontrolopgaverne

Vælg en af følgende knapper på skærmen *Admin : Kalibrering af forstærkning* eller *testmønstre*. Alle kvalitetskontrolopgaver kan til enhver tid tilgås på denne måde.



Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 7: Kvalitetskontrol

7.2.1 Kalibrering af forstærkning

Udfør kalibreringen af forstærkning hver måned, og når der ses artefakter.



Bemærk

Når systemet viser meddelelsen om kalibrering af forstærkning, skal du udføre proceduren, inden du lukker systemet ned. Hvis du udfører kalibreringen af forstærkning på et andet tidspunkt, får du adgang til proceduren via *Admin-skærmen*.

1. Vælg **Ja** for at udføre kalibreringen nu.
 2. Hvis du vælger at udføre kalibreringen nu, bliver du bedt om at vælge Gain Calibration-tilstand (*Automatisk*, *Automatisk med nedlukning* eller *Manuel*).
 3. Vælg Gain Calibration-tilstand.
 4. Sørg for, at akrylblokken og kontaktfladen (bunden) på billedbehandlingskabinetten er rene. Når meddelelsen om at indsætte prøveskuffen vises, skal du fjerne prøvebakken og placere akrylblokken i billedbehandlingskabinetten.
-



Bemærk

Artefakter, der forekommer på den akrylblok, som producenten har leveret, må ikke overses. Sådanne artefakter vil påvirke kalibrering af detektoren.

5. Sørg for, at der ikke er andre genstande i billedbehandlingskabinetten, og luk døren til kabinetten.
6. Billederne tages på følgende måde:
 - *Automatisk kalibrering af forstærkning*: Systemet tager seks billeder og foretager automatisk kalibreringen af forstærkningen og logger derefter brugeren ud.
 - *Automatisk med nedlukning Kalibrering af forstærkning*: Systemet tager seks billeder og foretager automatisk en kalibrering af forstærkningen og lukker derefter systemet ned.
 - *Manuel kalibrering af forstærkning*:
 - a. Tryk på knappen **Røntgen**.
 - b. Vent på, at systemet vender tilbage til tilstanden KLAR, og tryk derefter på **Røntgenknappen**.
 - c. Gentag trin b, indtil du har fået seks billeder.
7. Når kalibreringen af forstærkning er færdig, vises en meddeelse om, at den er gennemført.

Kapitel 8 Vedligeholdelse, rengøring og desinficering

8.1 Generelle oplysninger

8.1.1 Til generel rengøring

Denne procedure omfatter rengøring af apparatet og de overflader, som prøverne ikke kommer i kontakt med.

Brug en fnugfri klud og påfør et fortyndet opvaskemiddel for at rengøre komponenter og overflader.

**OBS!:**

Brug den mindst mulige mængde rengøringsmidler. Væskerne må ikke flyde eller dryppe.

8.1.2 Til desinficering

Til desinficering af systemets komponenter og overflader anbefaler Hologic følgende desinficeringsløsninger:

- 10 % klorblegemiddelopløsning og vand med 1 del kommersielt tilgængelig klorblegemiddelopløsning (normalt 5,25 % klor og 94,75 % vand) og 9 dele vand. Tilbered denne opløsning dagligt for at opnå de bedste resultater.
- Kommercielt tilgængelig isopropylalkoholopløsning (typisk 70 %vol isopropylalkohol, ufortyndet)
- 3 % maksimal koncentration af hydrogenperoxidopløsning

Når du har anvendt en af ovennævnte løsninger, skal du bruge en ren klud til at rengøre systemet, idet du overholder passende kontakttider (vådt).

**OBS!:**

For at undgå beskadigelse af de elektroniske komponenter må der ikke sprøjtes desinfektionsmiddel på systemet.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 8: Vedligeholdelse, rengøring og desinficering

8.1.3 Sådan forhindres mulig personskade eller beskadigelse af udstyr

Brug ikke et ætsende opløsningsmiddel, slibende rengøringsmiddel eller pudsemiddel.

Vælg et rengørings-/desinfektionsmiddel, der ikke beskadiger plast, aluminium eller kulfiber.

Brug ikke stærke rengøringsmidler, slibende rengøringsmidler, høj alkoholkoncentration eller methanol i nogen koncentration.

Udsæt ikke udstyrsdeler for damp eller sterilisering ved høje temperaturer.

Lad ikke væsker trænge ind i udstyrets indvendige dele. Der må ikke anvendes rengøringsspray eller væsker på udstyret. Brug altid en ren klud, og påfør spray eller væske på kluden. Hvis der trænger væske ind i systemet, skal du afbryde strømforsyningen og undersøge systemet, før det tages i brug igen.



OBS!:

Forkerte rengøringsmetoder kan beskadige udstyret, forringe billedbehandlingsydelsen eller øge risikoen for elektrisk stød.

Følg altid instruktionerne fra producenten af det produkt, du bruger til rengøring. Instruktionerne omfatter anvisninger og forholdsregler for påføring og kontakttid, opbevaring, skyllekrav, beskyttelsesbeklædning, holdbarhed og bortskaffelse. Følg anvisningerne, og brug produktet på den mest sikre og effektive måde.

8.2 Komponentspecifik pleje

8.2.1 Sådan rengøres billedvisningsskærmen

- Rør ikke ved displayet, når du arbejder med prøverne.
- Pas på, når du rengør den udvendige overflade af displayområdet.
- Brug altid en ren, blød, frugtfri klud til at rengøre displayområdet. Mikrofiberklude, som fås i de fleste butikker, anbefales.
- Stærke kemikalier og slibemidler kan beskadige skærmen og bør aldrig anvendes.
- Brug aldrig en spray, og lad aldrig væske løbe ned på skærmen.
- Tryk aldrig på displayområdet.
- Brug aldrig et rengøringsmiddel med fluorider, ammoniak, alkohol eller slibemidler.
- Brug aldrig blegemiddel.
- Brug aldrig ståluld.
- Brug aldrig en slibende svamp.

Der findes mange kommersielt tilgængelige produkter til rensning af LCD-skærme. Ethvert produkt, der er fri for de indholdsstoffer, der er beskrevet ovenfor, og som anvendes i henhold til producentens anvisninger, kan anvendes sikkert.

8.2.2 Strømkabel

Inspicer strømkablet

1. Én gang hvert kvartal skal du visuelt inspicere strømkablet for flænger, skader på beskyttelseskappen eller kabelaflastningen.
2. Hvis strømkablet ser beskadiget ud, skal du kontakte Hologic for at få den udskiftet.

8.3 Vedligeholdelse

8.3.1 Planer for forebyggende vedligeholdelse

Tabel 6: Forebyggende vedligeholdelse, der skal udføres af bruger

Aktion	Anbefalet hyppighed			
	Hver brug	Hver uge	Hver måned	Efter behov
Rengør og desinficer prøvebakken	✓			
Rengør og desinficer kontaktfladen	✓			
Udfør kalibrering af forstærkning			✓	
Rengør og desinficer kammeret i billedbehandlingskabinettet				✓
Rengør og desinficer kabinetdørens håndtag				✓
Rengør og desinficer kontrollsærmens overflade				✓

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 8: Vedligeholdelse, rengøring og desinficering

Tabel 7: Service, forebyggende vedligeholdelse

Aktion	Udføres årligt
Udføre Kontrol af sensorstatus	✓
Konditionering af røntgenkilden	✓
Udfør kV-verifikation	✓
Udfør mAs verifikation	✓
Udfør evaluering af artefakter i fladt felt	✓
Udfør evaluering af justering af røntgenrør	✓
Udfør test af systemopløsning	✓
Udfør AEC-funktionstest	✓
Udfør Test af ACR Phantom	✓
Udfør røntgenlækagetest	✓
Ændre billeddetektorfilter	✓
Kontroller for mekanisk integritet og manglende hardware	✓
Inspicer ledninger for strøm og jordintegritet	✓

8.3.2 Om pladsrydning

Pladsrydning er en automatisk funktion, der gør diskplads tilgængelig til lagring af nye billeder. Konfigurerbare parametre tillader gemning af et vist antal billeder, før pladsrydningen starter, og ældre billeder fjernes fra systemet.

Kapitel 9 Grænseflade til systemadministration

9.1 Administratorskærm

I dette afsnit beskrives de funktioner, der er tilgængelige på skærmen *Administrator*. For at få adgang til dette skærmbillede skal du vælge knappen **Admin** på skærmen *Vælg patient*.

Bemærk

 En administrator og en Hologic Service-bruger har adgang til alle funktioner på Admin-skærmen. En primær prøvebruger har adgang til visse funktioner.



Figur 33: Administratorskærm

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 9: Grænseflade til systemadministration

Tabel 8: Administratorskærmfunktioner

Sektion	Knap	Skærmfunktion
Brugere	Administrerer brugere	Tilføj, slet eller rediger brugeroplysninger.
	Mine indstillinger	Rediger oplysningerne for den aktuelle bruger.
	Træning	Få adgang til uddannelsesvideoer.
	Brugervejledning	Få adgang til <i>brugervejledningen</i> og andre bruger dokumenter.
	Windows OS-værktøjer	Få adgang til lokale brugere og grupper, sikkerhedspolitik og gruppepolitik.
Procedurer	Procedureeditor	Tilføj, rediger eller slet procedurerne.
	Procedurerækkefølge	Ændre rækkefølgen på procedurelisten.
Kvalitetskontrol	Kalibrering af forstærkning	Udfør proceduren for kalibrering af forstærkning.
	KK-rapport	Opret en KK-rapport.
	Testmønstre	Vælg og send testmønstrene til outputenheder.
System	Systemværktøjer	Grænsefladen for service til konfiguration af og identificering af problemer.
	Systemdiagnosticering	Viser status for alle undersystemer.
	Præferencer (Indstillinger)	Angiv systempræferencerne.
	Om	Viser systemoplysninger.
	Eksponeringsrapport	Opret en rapport om antallet af eksponeringer.
	Arkiv	Send lokale undersøgelser til netværkslager eller eksportér til flytbare medieenheder.
Forbindelse	Hent forespørgsel	Spørg efter konfigurerede enheder.
	Importér	Importér billeder og data.
	Administrerer outputgrupper	Tilføj, slet eller rediger outputgrupper.
	Indgående logbog	Viser logposter for billeder, der ikke importeres under manuel import eller DICOM-lagring.


Du skal have tilladelse til at få adgang til alle funktioner. Tilladelsesniveauet styrer de funktioner, du kan ændre.

9.2 Skærmen Om

Skærmen *Om* indeholder oplysninger om maskinen, såsom systemniveau, IP-adresse og serienummer. Denne type data kan være nyttig, når du samarbejder med Hologic om at konfigurere systemet eller løse et systemproblem.

Skærmen kan tilgås på to måder:

- Vælg ikonet **Systemstatus** på skærmen *Vælg patient* [ ] på proceslinjen, og vælg derefter **Om**.
- Vælg knappen **Om** i skærmen **Administrator** i systemgruppen.



Figur 34: System-fanen på skærmen *Om*

Der er fire faner på skærmen *Om*:

- Fanen **System** viser oplysninger om systemkonfiguration.
- Fanen **Institution** viser navn og adresse på den organisation, der er tildelt denne maskine.
- Fanen **Ophavsret** viser ophavsretten til Hologic- og tredjepartssoftware, der er installeret på denne maskine.
- Fanen **UDI** viser de entydige enhedsid'er for denne maskine.

9.3 Skift indstillingen for brugersprog

Brugerne kan indstille sproget i brugergrænsefladen til automatisk at skifte til deres individuelle præferencer, når de logger på.

1. Vælg knappen *Administratur* i skærmbilledet **Vælg patient**.

Bemærk



Du kan også tilgå **Mine indstillinger** via proceslinjen. Vælg området Brugernavn, og vælg derefter **Mine indstillinger** i pop-op-menuen.

2. Vælg knappen *Mine indstillinger* i operatørgruppen i skærmen **Administrator**.
Skærmen *Rediger operatør* åbnes.
3. Brug **højre pileknap** for at gå til den fjerde side på skærmbilledet Rediger operatør.
(Du kan også bruge de runde knapper over det virtuelle tastatur til at vælge den fjerde side.)
4. Vælg et sprog fra rullelisten i feltet *Sprog*.
5. Vælg **Gem**, og vælg derefter **OK** i meddelelsen *Opdatering udført*.
Brugergrænsefladen ændres til det valgte sprog.

9.4 Indstil faner med flere procedurelinjer

Du kan indstille operatørpræferencerne til at få vist mere af procedurenavnet øverst på procedurefanerne. Sådan ændres procedurefanerne fra en enkelt tekstlinje til flere tekstræk:

1. Vælg knappen *Administratur* i skærmbilledet **Vælg patient**.

Bemærk




Du kan også tilgå **Mine indstillinger** via proceslinjen. Vælg området Brugernavn, og vælg derefter **Mine indstillinger** i pop-op-menuen.

2. Vælg knappen *Mine indstillinger* i operatørgruppen i skærmen **Administrator**.
Skærmen *Rediger operatør* åbnes.
3. Brug **højre pileknap** for at gå til den fjerde side på skærmbilledet Rediger operatør.
(Du kan også bruge de runde knapper over det virtuelle tastatur til at vælge den fjerde side.)
4. Vælg **Brug faner med flerlinjeprocedure**. Der vises et flueben, når indstillingen flere linjer er valgt.
5. Vælg **Gem**, og vælg derefter **OK** i meddelelsen *Opdatering udført*. **Procedurefanerne** ændres til det valgte antal linjer.


9.5 Systemværktøjer

Administratorer og brugere med servicetilladelser kan få adgang til funktionen Systemværktøjer. Systemværktøjer indeholder konfigurationsoplysninger om systemet. Hvis du ønsker adgang, skal du vælge **Systemværktøjer** i systemgruppen i skærmen *Administrator*.



Figur 35: Knappen Systemværktøjer

9.5.1 Systemværktøjer til ledende radiograf



Figur 36: Skærmen Systemværktøjer

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 9: Grænseflade til systemadministration


Tabel 9: Ledende radiograf – funktioner i Systemværktøjer

Sektion	Skærmfunktioner
Introduktion	Om: Introduktionen til serviceværktøjet. OSS: Liste over almindelige spørgsmål. Ordliste: Liste over betegnelser og beskrivelser. Platform: Liste over mapper, softwareversionsnumre og statistik for systemsoftware. Genveje: Liste over Windows-genveje.
AWS	Tilslutninger: Liste over installerede enheder. Film- og billedoplysninger: Opret en eksponeringsrapport eller en QC-rapport. Brugergrænseflade: Rediger indstillingerne i softwareprogrammet. Internationalisering: Vælg det lokale sprog og kultur.
Fejlfinding	AWS: Giver mulighed for download af billede. Computer: Systemadministration og netværksinformation. Log: Rediger indstillingerne for hændelsesfortegnelsen. Sikkerhedskopier: Kontrollér sikkerhedskopierne for systemet.

9.6 Arkivværktøj

Arkivfunktionen på skærmbilledet *Administrator* giver dig mulighed for at:

- Sende lokale undersøgelser til et arkiv.
- Eksportere undersøgelser til flytbare medier.



Figur 37: Knappen Arkiv

1. Vælg knappen **Arkiv** i gruppen Systemværktøjer på skærmen **Administrator**. Skærmen *On-demand-arkiv for flere patienter* åbnes.
 2. Hvis du vil søge efter en patient, skal du indtaste mindst to tegn i området Søgeparametre og vælge forstørrelsesglasset.
- Der vises en liste over patienter, der opfylder søgekriterierne.

The screenshot shows the 'Multi Patient On Demand Archive' interface. At the top, there's a search bar labeled 'Patient Name' with the text 'patient'. Below it is a tree view under 'Header' with nodes 'Test^Patient' and 'Specimen, Right - Breast'. A magnifying glass icon is next to the search bar. Callout 1 points to the search bar. Callout 2 points to the tree view. Callout 3 points to a table below the tree view showing 'Name', 'Patient ID', and 'Date of Birth' for 'Test, Patient'. Callout 4 points to a blue checkmark icon in a sidebar. Callout 5 points to a red X icon in the same sidebar. The sidebar also contains buttons for 'Group List', 'Device Details', 'Store Device', 'Select All', 'Clear', 'Export', 'Archive', and 'Back'. The bottom of the screen shows a status bar with 'Manager, Tech (Manager)', 'Not Ready', battery icons, and the time '5:56:39 PM'.

Figur 38: Skærmen On-demand-arkiv for flere patienter

Figurforklaring

1. Søgeparametre
2. Patientlisteområde
3. Område for patienter, der skal arkiveres
4. Føj markeringen i området Patientliste til området Patienter, der skal arkiveres
5. Fjern markeringen fra området Patienter, der skal arkiveres

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Kapitel 9: Grænseflade til systemadministration

Arkivering:

1. Vælg de patienter og de procedurer, der skal arkiveres.
 - Vælg patienterne på patientlisten, eller udfør en søgning med søgeparametrene (punkt 1), og vælg patienter fra søgeresultaterne.

Bemærk



Knappen **Vælg alle** (i panelet til højre i skærmen) vælger alle patienterne i området Patientliste. Knappen **Ryd** (i panelet til højre i skærmen) fjerner markeringer.

- Vælg procedurerne for hver patient.
 - Vælg **pil ned** (punkt 4) på skærmen for at flytte de valgte patienter til området Patienter, der skal arkiveres (punkt 3).
 - Vælg **pil op** (punkt 5) på skærmen for at flytte de valgte patienter fra området Patienter, der skal arkiveres (punkt 3).
2. Vælg et lagringsmedie.
 - Vælg en mulighed i rullemenuen Lagringsenhed.
 - eller -
 - Vælg knappen **Gruppeliste**, og vælg derefter en indstilling.
 3. Vælg knappen **Arkivér**. Listen i området Patienter, der skal arkiveres, kopieres til de valgte arkivenheder.

Bemærk



Brug værktøjet Administrer kø på proceslinjen til at gennemse arkivstatus.


Eksport:

1. Vælg de patienter og de procedurer, der skal eksportereres.
 - Vælg patienterne på patientlisten, eller udfør en søgning med søgeparametrene (punkt 1), og vælg patienter fra søgeresultaterne.

Bemærk

 Knappen **Vælg alle** (i panelet til højre i skærmen) vælger alle patienterne i området Patientliste. Knappen **Ryd** (i panelet til højre i skærmen) fjerner markeringer.

- Vælg procedurerne for hver patient.
 - Vælg **pil ned** (punkt 4) på skærmen for at flytte de valgte patienter til området Patienter, der skal arkiveres (punkt 3).
 - Vælg **pil op** (punkt 5) på skærmen for at flytte de valgte patienter fra området Patienter, der skal arkiveres (punkt 3).
2. Vælg knappen **Eksportér**.
 3. Vælg destinationen på rullelisten over medieenheder i dialogboksen *Eksportér*.




Figur 39: Skærmen Eksportér

4. Vælg andre indstillinger, hvis det er nødvendigt:
 - **Anonymiser**: for at anonymisere patientdata.
 - **Skub USB-enheden ud efter skrivning**: for at skubbe USB-enheden ud, efter at patientdataene er eksporteret.
 - **Avanceret**: for at vælge en mappe på det lokale system til lagring af dine valg og også for at vælge eksporttyper.
5. Vælg knappen **Start** for at kopiere de markerede billeder til den valgte enhed.

9.7 Sådan ændrer du standardtiden for låsning

Efter et bestemt tidsrum med inaktivitet vil systemet "låse brugeren ude". Brugeren skal derefter logge ind igen, før han/hun kan vende tilbage til sin plads i proceduren. Tiden for inaktivitet kan konfigureres. Standardtiden er 60 minutter.

1. Vælg Windows-ikonet for at åbne Windows Start-menuen.
2. Find "Lokal sikkerhedspolitik".
3. Naviger til **Sikkerhedsindstillinger > Lokale politikker > Sikkerhedsindstillinger**.
4. Find "Interaktiv logon: Grænse for maskininaktivitet".
5. Juster tiden efter ønske.

Tillæg A**Systemspecifikationer****A.1 Produktmålinger**

Figur 40: Konsollens mål

A.	Højde	højst 170,2 cm (67 tommer)
B.	Bredde	61 cm (24 tommer)
C.	Dybde	66,1 cm (26 tommer)
	Vægt	132,2 kg (291 pounds)

A.2 Drifts- og opbevaringsmiljø**A.2.1 Almindelige betingelser for drift**

Dette udstyr er konstrueret til sikker og effektiv drift under følgende betingelser for indendørs brug:

Højde	Til 3.048 m (10.000 fod)
Forureningsgrad	Forureningsgrad 2
Temperaturområde	15 °C (59 °F) til 30 °C (86 °F)
Relativt fugtighedsområde	20 % til 80 % uden kondenserende fugtighed

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Tillæg A: Systemspecifikationer

A.2.2 Generelle betingelser for transport og opbevaring

Konsol

<i>Temperaturområde</i>	-10 °C (14 °F) til 40 °C (104 °F) efter at have været opbevaret i 48 timer 10 °C (50 °F) til 35 °C (95 °F) i op til 12 timer
<i>Maksimal hastighed for temperaturvariation</i>	<i>Mindre end 10 °C (50 °F) pr. time</i>
<i>Relativt fugtighedsområde</i>	20 % til 90 % uden kondenserende fugtighed

Røntgendetektor

<i>Temperaturområde</i>	10 °C (50 °F) til 30 °C (86 °F) efter at have været opbevaret i 48 timer 10 °C (50 °F) til 35 °C (95 °F) i op til 12 timer
<i>Maksimal hastighed for temperaturvariation</i>	<i>Mindre end 10 °C (50 °F) pr. time</i>
<i>Relativt fugtighedsområde</i>	20 % til 90 % uden kondenserende fugtighed

(Læg i en pakke til opbevaring i en bygning).

A.3 Tekniske oplysninger om konsollen

A.3.1 Generelle oplysninger

<i>Operativsystem</i>	<i>Windows 10</i>
<i>Solid State Drive-kapacitet</i>	<i>512 GB</i>
<i>Hukommelse</i>	<i>8 GB RAM</i>
<i>Lagringsmedier</i>	<i>USB 3.0</i>
<i>Billedvisningsskærm</i>	<i>en oplosning på mindst 1600 x 1200 pixel</i>
<i>Kontrolskærm</i>	<i>Beröringsskærm</i>

A.3.2 Netværksmiljø

<i>Netværksgrænseflade</i>	<i>10/100/1000 BASE-T Ethernet</i>
<i>wi-fi</i>	<i>a/b/g/n/n/ac 2,4 og 5 GHz-bånd</i>

A.4 Elektrisk indgang

<i>Netspændingsområde</i>	<i>100/120/208/230/240 V vekselstrøm</i>
<i>Svingninger i netspændingen</i>	<i>±10 % af den nominelle spænding</i>
<i>Forbigående overspændinger</i>	<i>Til niveauerne for overspænding kategori II</i>
<i>Driftsfrekvens</i>	<i>50/60 Hz ±2 %</i>
<i>Linjestrømspids</i>	<i>< 6 ampere</i>
<i>Strømforbrug</i>	<i>700 watt maksimalt</i>
<i>Linjeforbindelse</i>	<i>Standardledning og -stik – medicinsk kvalitet</i>

A.5 Teknisk information om røntgenrør

<i>Afstand mellem kilde og billede (SID)</i>	<i>43 cm ±0,5 cm (16,9 tommer ±0,2 tomme)</i>
<i>Fokuspunkt</i>	<i>ikke over 55 mikron</i>
<i>Rørspænding</i>	<i>20 kV til 50 kV</i>
<i>Arbejdscyklus</i>	<i>16 %; 20 sekunders eksponering hvert 125. sekund</i>
<i>Anodemateriale</i>	<i>Wolfram</i>
<i>Røntgenvindue</i>	<i>Beryllium 200 µm</i>

A.5.1 Røntgengenerator

<i>kV-område</i>	<i>20 kV til 50 kV</i>
<i>mA</i>	<i>1 mA</i>
<i>mAs</i>	<i>20 mAs maksimalt</i>

A.6 Tekniske oplysninger om billedbehandlingssystemet

A.6.1 Billedmodtager

Væskeindtrængen	Billedmodtageren er beskyttet mod utilsigtet spild på kabinetts gulv.
Aktivt billedområde	Fuldfelddetektor: 16 cm x 18 cm nominelt
Dynamisk område og linearitet	Detektorundersystemets respons er lineært med en linearitet på 0,999 over et dynamisk område på 400:1 i røntgeneksponering.
Ensartethed	Detektorundersystemet kan korrigere pixel-til-pixel-forstærkningsvariationer.
Billedets pixelstørrelse	70 µm
Digital billedmodtager MTF	Modulationsoverførselsfunktion (MTF) ikke mindre end 40 % ved 7,1 lp/mm

Tillæg B**System- og alarmmeddelelser****B.1 Fejlretning og fejlfinding**

De fleste fejl og alarmmeddelelser ryddes uden at påvirke arbejdsprocessen. Følg vejledningen på skærmen eller afhjælp fejlen, og ryd derefter status fra proceslinjen. Nogle forhold kræver genstart af systemet eller angiver at der er behov for yderligere handling (f.eks. for at ringe til Hologics tekniske support.) Dette kapitel beskriver de meddelelseskategorier og handlinger, der er nødvendige for at genoprette systemets normale drift. Hvis fejlene gentager sig, skal du kontakte Hologics tekniske support.

B.2 Typer af meddelelser og advarselsmeddelelser**B.2.1 Fejlniveauer**

Der er fem fejlniveauer: Advarsel, mindre alvorlig, større, kritisk og advarsler.

Advarselsfejl

Advarselsfejlene vises ikke for brugeren. Disse fejl registreres i logfilerne.

Advarselsfejlkonstruktioner:

- Frigivelse via softwareen eller kommunikationskommandoer.
- Du må ikke annullere en igangværende eksponering.
- Du må ikke forhindre, at en ny eksponering startes.

Mindre fejl

Mindre fejl-konstruktioner:

- Frigivelse via softwareen eller kommunikationskommandoer.
- Du må ikke annullere en igangværende eksponering.
- Kræver et svar, før en ny eksponering kan starte.

Større fejl

Større fejl-konstruktioner:

- Frigivelse via softwareen eller kommunikationskommandoer.
- Annullere en igangværende eksponering.
- Forhindre starten af en ny eksponering.

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Tillæg B: System- og alarmmeddelelser

Kritiske fejl

Kritiske fejl-konstruktioner:

- Ikke frigivet via software eller kommunikationskommandoer.
- Annulere en igangværende eksponering.
- Forhindre starten af en ny eksponering.

Advarselsmeddelelser

Advarselsmeddelelser er rutinemeddelelser, der kan forhindre en eksponering. En advarselsmeddelelse forbliver aktiv, indtil den krævede handling er gennemført, eller tilstanden ikke eksisterer.

B.2.2 Systemmeddelelser

Vælg ikonet for systemstatus på proceslinjen for at få oplysninger om årsagen til og løsningen på et systemproblem. Når du har rettet problemet, vises status Klar i området Systemmeddeelse.

B.3 Fejlfinding

- For at genstarte systemet efter en kritisk fejl, skal du vælge **Start-knappen**, der vises på skrivebordet.
- Hvis du vælger knappen Afslut, får du en meddeelse om, at denne indstilling lukker computeren ned.

Ordliste

AEC

Automatisk eksponeringskontrol

Bemærkninger

Grafik eller tekstmarkeringer, som angiver et interesseområde på et billede.

DICOM

Digital billeddannelse og kommunikation inden for medicin

PACS

Picture Archiving and Communications System (billedarkiverings- og kommunikationssystem) Et computer- og netværkssystem, der sender og arkiverer digitale, medicinske billeder.

ROI

Interesseområde

SID

Kilde-til-billedafstand

Indeks

A

adgang
 kvalitetskontrol • 2, 65
administratorkærm • 71
advarsler og forholdsregler • 8
advarsler, advarsler og noter, defineret • 5
alarmer • 85, 86
arbejdsgang • 55
arbejdsliste • 36
 forespørge i arbejdslisten • 36
 opdatere arbejdslisten • 36
arkivér • 41, 77
avanceret • 39

B

bakke • 19
betjeningsenheder og indikatorer • 17
billeder • 45
 outputindstillinger • 53
 udskriv • 42
brugergrænseflade • 25

D

datatab • 8

E

eksport, billeder • 41
enkel • 39
erklæring
 erklæring om cybersikkerhed • 3
 garantierklæring • 3
 overensstemmelseserklæringer • 14
erklæring om cybersikkerhed • 3

F

fane med flere procedurelinjer • 74
fejl • 85, 86
filtre til patienter • 34
 fanen Filter • 35
 fanen kolonner • 36
fjern al strøm • 24

forbindelser

 forbindelser • 20
 netværksforbindelse • 25
 USB-tilslutning • 17, 20
 Wi-fi-forbindelse • 20, 25
forespørge i arbejdslisten • 36

G

garantierklæring • 3

H

hent • 40
hjul • 20

I

indikatorer, system • 17

K

kabinet • 18
kalibrering af forstærkning • 66
kalibrering, forstærkning • 66
klager, produkt • 3
komponenter • 17
 kabinet • 18
 prøvebakke • 19
kontroller, system • 17
krav
 kvalitetskontrol • 2, 65
 overensstemmelseskrav • 13
kvalitetskontrol • 2, 65

L

log på • 21
log ud • 24
luk patientprocedure • 40
låse, hjul • 20

M

meddelelser og alarmer • 85, 86
mine indstillinger • 25, 74
mærkatplaceringer • 15

Brugervejledning til Trident HD-radiografisystem til prøver

Indeks

N

netværksforbindelse • 25

O

on-demand-output • 41

opdatere arbejdslisten • 36

opdel patientjournaler • 31

optag billeder • 47

outputenheder

ikoner • 25

outputsæt • 53

outputgrupper, administrerer • 53

outputsæt • 40

overensstemmelse • 13

overensstommelseserklæringer • 14

overensstommelseskav • 13

P

patient

filtrer til patienter • 34

opdel patientjournaler • 31

rediger patient • 30

slet patient • 34

tilføj (patient) • 29

åbn patientprocedure • 28

procedure

luk patientprocedure • 40

skærmen Procedure • 37

avanceret • 39

enkel • 39

Tilføj procedure • 38

proceslinje • 25

prøvebakke • 19

prøveskab • 18

R

rengøringsløsninger og -metoder • 67

røntgen

indikatorer • 18

optag billeder • 47

rengøringsløsninger og -metoder • 67

S

send billeder til output • 53

sikkerhed

generelle oplysninger • 8

skærm

administratorskærm • 71

filtrer til patienter • 34

forespørge i arbejdslisten • 36

skærmen Om • 73

skærmen Procedure • 37

tilføj (patient) • 29

Tilføj procedure • 38

udskriv • 42

vinduesniveau • 50

skærmen Om • 73

slet patient • 34

sluk for systemet • 24

specifikationer • 81

sprog • 74

start • 21

strømstyring • 17

symboler • 4

system

administration • 71

forbindelser • 20

indikatorer, system • 17

kapaciteter • 1

komponenter • 17

kontroller, system • 17

log på • 21

log ud • 24

meddelelser • 86

oversigt • 7

sluk for systemet • 24

specifikationer • 81

start • 21

strømstyring • 17

tænd for systemet • 21

værktøjer, system • 75

Windows 10 • 23

T

teknisk support • 3
tid for lockout • 80
tilføj
 tilføj (patient) • 29
 Tilføj procedure • 38
tilladelser fordelt på brugergruppe • 2
tilsigtet brug • 1
 brugerprofiler • 2
tvangskoblinger • 13
tænd for systemet • 21

U

udskriv • 42
USB-tilslutning • 17, 20

V

vedligeholdelse
 generelt • 67
vinduesniveau • 50
vælg
 outputsæt • 40
 patient • 27
værktøjer, system • 75

W

Wi-fi-forbindelse • 20, 25
Windows 10 • 23
workstation
 betjeningsenheder og indikatorer • 17

Å

åbn patientprocedure • 28



Hologic Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
1 800 447 1856

Brasiliansk kontakt: Imex Medical Group do Brasil
Rua das Embaúbas, 601- Fazenda Santo Antônio
São José /SC - Brasil - 88104-561
+55 48 3251-8800
www.imexmedicalgroup.com.br

EC | **REP**

Hologic BVBA
Da Vincielaan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

CE