

Dispositivo per il controllo qualità PeriLynx™ QCette®

REF PRD-04007

Destinato esclusivamente all'uso diagnostico *in vitro*.
Conservare a temperatura ambiente (da 15 a 30 °C / da 59 a 86 °F). Non congelare.



Da usarsi esclusivamente da parte di personale medico addestrato
PeriLynx QCette Hologic è un dispositivo per il controllo qualità destinato al monitoraggio delle prestazioni dell'analizzatore PeriLynx™.

USO PREVISTO

Il PeriLynx QCette è un dispositivo per il controllo qualità destinato a verificare che l'analizzatore PeriLynx funzioni secondo le specifiche. Il software di configurazione di QCette stabilisce i valori di riferimento relativi al QCette. I dati giornalieri per il controllo qualità, raccolti tramite QCette, sono confrontati automaticamente con i valori di riferimento per verificare le prestazioni dell'analizzatore.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Destinato esclusivamente all'uso diagnostico *in vitro*.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Il PeriLynx QCette deve essere conservato a temperatura ambiente (da 15 a 30 °C / da 59 a 86 °F) all'interno del contenitore fornito. Non conservare nella sede di inserimento della cassetta dell'analizzatore. Non utilizzare QCette se non è pulito e privo di filacce o condensa.

MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI

Analizzatore PeriLynx, stampante e manuale per l'utente

PROCEDURA

Impostazione di PeriLynx QCette

Nota: È necessario configurare inizialmente QCette al ricevimento del sistema PeriLynx™ e di un nuovo QCette.

1. Nel menu principale, selezionare **Adjust Settings** (Regola impostazioni).
2. Selezionare **QCette Setup** (Impostazione QCette) nel menu Adjust Settings (Regola impostazioni) e inserire le informazioni richieste fino a quando l'analizzatore non richiede di inserire QCette. L'ID QCette deve essere inserito tramite il touchscreen. Inserire il QCette e premere **Next** (Avanti). Per configurare QCette sono necessari circa 10 minuti.
3. Al termine, sull'analizzatore viene visualizzato il messaggio **SETUP COMPLETE** (Impostazione completata) o **SETUP ERROR** (Errore impostazione). Un errore di configurazione indica che non sono stati stabiliti i criteri relativi alle prestazioni dell'analizzatore. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione Risoluzione dei problemi del Manuale per l'utente del sistema PeriLynx.

Utilizzo giornaliero di PeriLynx QCette

Nota: L'esecuzione giornaliera di QCette è un metodo per il controllo qualità che consente di verificare le prestazioni dell'analizzatore.

1. Nel menu principale, selezionare **Run QCette QC** (Esegui CQ Qcette).
2. Inserire le informazioni richieste fino a quando l'analizzatore non richiede di inserire QCette. L'ID QCette deve essere inserito tramite il touchscreen. Inserire il QCette e premere **Next** (Avanti). Per eseguire l'analisi di QCette sono necessari circa 2–3 minuti.
3. Il risultato di QCette sarà visualizzato sullo schermo dell'analizzatore e stampato automaticamente come **SYSTEM: PASS** (Superamento del sistema) o **SYSTEM: FAIL** (Mancato superamento del sistema)

Dispositivo per il controllo qualità PeriLynx™ QCette®

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

PeriLynx QCette è un test giornaliero interno di controllo qualità volto a verificare che l'analizzatore PeriLynx funzioni secondo le specifiche. Il PeriLynx QCette costituisce una riproduzione della cassetta, contenente una membrana con linee di controllo e test stampati, che viene letta dall'analizzatore. Mediante questo dispositivo per il controllo qualità sono misurati due diversi livelli di risposta:

1. QCette Livello 1: la linea blu stampata sulla posizione della linea di test viene letta dall'analizzatore e convertita in un valore. Tale valore è confrontato con un valore stabilito durante l'impostazione QCette e deve rientrare nel 5% del valore in questione, affinché il controllo qualità sia considerato superato.
2. QCette Livello 2: la linea blu stampata sulla posizione della linea di controllo viene letta dall'analizzatore e convertita in un valore. Tale valore è confrontato con un valore stabilito durante l'impostazione QCette e deve rientrare nel 5% del valore in questione, affinché il controllo qualità sia considerato superato.

Il risultato **"SYSTEM: PASS"** (Superamento del sistema) indica che i valori del Livello 1 e del Livello 2 di QCette rientrano nelle specifiche determinate al momento della configurazione. Il risultato **"SYSTEM: FAIL"** (Mancato superamento del sistema) indica che uno o entrambi i valori di QCette non rientrano nelle specifiche determinate al momento della configurazione. Sono inoltre riportati un risultato "PASS" (Superato) o "FAIL" (Non superato), per ciascun livello di QCette, e il valore numerico. Se QCette non funziona correttamente, verificare che sia pulito e privo di filacce o condensa e ripetere il test. Se sono presenti sporco o filacce sul QCette, è possibile utilizzare un prodotto ad aria compressa. Se il problema persiste, consultare il manuale per l'utente del sistema PeriLynx per ulteriori dettagli oppure rivolgersi a Hologic per ricevere assistenza tecnica.

PROCEDURE PER IL CONTROLLO QUALITÀ

Nella buona prassi di laboratorio attuale rientra l'uso periodico di controlli per monitorare le prestazioni del dosaggio. Per monitorare le prestazioni dell'analizzatore si raccomanda l'uso di QCette. La frequenza d'uso raccomandata di QCette è di almeno una volta ogni 24 ore oppure ogniqualevolta sussistano incertezze in merito all'analizzatore. Non testare i campioni delle pazienti fino a quando non si ottiene un risultato accettabile da QCette.

ASSISTENZA TECNICA E INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

SOLO USA/CANADA

Tel.: 1-800-442-9892

Fax: 1-508-229-2795

TUTTI GLI ALTRI PAESI

Rivolgersi al rappresentante Hologic di zona o chiamare:

Tel.: 00800 800 29892

Fax: +41 (0) 21 633 39 10

Per ulteriori contatti, visitare il sito Web www.ffntest.com

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti statunitensi identificati sul sito <http://hologic.com/patentinformation>.

© 2020 Hologic, Inc. Tutti i diritti riservati.

Hologic, PeriLynx, QCette, Rapid fFN e/o i relativi loghi sono marchi commerciali e/o registrati di Hologic, Inc. e/o delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Consultare le istruzioni per l'uso



Rappresentante autorizzato per la Comunità Europea



Numero di catalogo



Dispositivo medico diagnostico *in vitro*



Conservare ad una temperatura compresa tra 15 e 30 °C



Produttore



Hologic, Inc. • 10210 Genetic Center Drive • San Diego, CA • 92121 • USA
1-800-442-9892 • +1 (508) 263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgio

PeriLynx™
QCette